

FSN FSCA-Shark-PM-19032019 – Shark Power Modul Austausch

Datum: 19 März 2019

Ref: FSCA-Shark-PM-19032019

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Invacare wurde durch seinen Lieferanten Dynamic Controls mittels Field Safety Notice (FSN) informiert, dass ein Problem mit bestimmten Shark Power Modulen von Dynamic Controls festgestellt wurde, die in Invacare Elektrorollstühlen verwendet wurden.

Es wurde entdeckt, dass die zwischen Januar 2018 und August 2018 hergestellten Shark Power Module von Dynamic Controls anfällig für brechende Federklemmen des Aktuator FET sein können. Der Fehler tritt aufgrund von einer Abweichung des Wärmebehandlungs- und Beschichtungsprozesses eines Lieferantanten während der Herstellung der Federklemme auf.

Dieses Problem konnte auf eine einzelne Charge Federklemmen begrenzt werden, die in Shark Power Modulen, hergestellt zwischen Januar 2018 und August 2018, verwendet wurden (Shark Power Modul Seriennummern zwischen A18217618 und H18199840).

Die folgenden potenziellen Gefahrenszenarien wurden durch Dynamic Controls identifiziert:

Die brechenden Federklemmen stellen zwei gefährliche Szenarien mit potenzieller Bedeutung dar, die ein Risiko für die Benutzer darstellen könnten:

1. Fragmente der Metallfederklemmen können auf der Elektronik landen und könnten einen Kurzschluss der Steuerschaltung verursachen, was zu einer unbeabsichtigten Bewegung des Rollstuhls führen könnte.
2. Fragmente der Metallfederklemmen können auf der Elektronik landen und könnten einen Kurzschluss der Stromleiter verursachen, was zur Überhitzung der Shark Power Module aufgrund des fortgesetzten Stromflusses der eingebauten Batterie führen könnte.

Dynamic Controls hat die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Abfolge von Ereignissen zu einer gefährlichen Situation führt, als äußerst gering eingeschätzt. Da jedoch die Möglichkeit einer gefährlichen Situation besteht, wurde das Restrisiko für das Shark Power Modul insgesamt in der Risikoanalyse von Dynamic Controls als nicht akzeptabel eingestuft. Basierend auf der Risikobewertung der oben beschriebenen Ausfallmöglichkeiten empfiehlt Dynamic Controls dringend, eine Feldmaßnahme durchzuführen und fordert die betroffenen Module gegen einen kostenlosen Ersatz zurück.

Invacare hat 626 betroffene Shark Power Module identifiziert, die bereits im Feld sind. Diese Shark Power Module sollen ersetzt werden.

Basierend auf dieser Analyse hat Invacare beschlossen, unseren Kunden und gegebenenfalls die Benutzer der betroffenen Elektrorollstühle über einen notwendigen Austausch der Power Module zu informieren.

Die folgenden 626 Shark Power Modul - Seriennummern sind betroffen:

Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
1	DK-PMB31	A18232983	42	DK-PMB31	A18233024
2	DK-PMB31	A18232984	43	DK-PMB31	A18233025
3	DK-PMB31	A18232985	44	DK-PMB31	A18233026
4	DK-PMB31	A18232986	45	DK-PMB31	A18233027
5	DK-PMB31	A18232987	46	DK-PMB31	A18233028
6	DK-PMB31	A18232988	47	DK-PMB31	A18233029
7	DK-PMB31	A18232989	48	DK-PMB31	A18233030
8	DK-PMB31	A18232990	49	DK-PMB31	A18233031
9	DK-PMB31	A18232991	50	DK-PMB31	A18233032
10	DK-PMB31	A18232992	51	DK-PMB31	A18233033
11	DK-PMB31	A18232993	52	DK-PMB31	A18233034
12	DK-PMB31	A18232994	53	DK-PMB31	A18233035
13	DK-PMB31	A18232995	54	DK-PMB31	A18233036
14	DK-PMB31	A18232996	55	DK-PMB31	A18233037
15	DK-PMB31	A18232997	56	DK-PMB31	A18233038
16	DK-PMB31	A18232998	57	DK-PMB31	A18233039
17	DK-PMB31	A18232999	58	DK-PMB31	A18233040
18	DK-PMB31	A18233000	59	DK-PMB31	A18233041
19	DK-PMB31	A18233001	60	DK-PMB31	A18233042
20	DK-PMB31	A18233002	61	DK-PMB31	A18233043
21	DK-PMB31	A18233003	62	DK-PMB31	A18233044
22	DK-PMB31	A18233004	63	DK-PMB31	A18233045
23	DK-PMB31	A18233005	64	DK-PMB31	A18233046
24	DK-PMB31	A18233006	65	DK-PMB31	A18233047
25	DK-PMB31	A18233007	66	DK-PMB31	A18233048
26	DK-PMB31	A18233008	67	DK-PMB31	A18233049
27	DK-PMB31	A18233009	68	DK-PMB31	A18233050
28	DK-PMB31	A18233010	69	DK-PMB31	A18233051
29	DK-PMB31	A18233011	70	DK-PMB31	A18233052
30	DK-PMB31	A18233012	71	DK-PMB31	A18233053
31	DK-PMB31	A18233013	72	DK-PMB31	A18233054
32	DK-PMB31	A18233014	73	DK-PMB31	A18233055
33	DK-PMB31	A18233015	74	DK-PMB31	A18233056
34	DK-PMB31	A18233016	75	DK-PMB31	A18233057
35	DK-PMB31	A18233017	76	DK-PMB31	A18233058
36	DK-PMB31	A18233018	77	DK-PMB31	A18233059
37	DK-PMB31	A18233019	78	DK-PMB31	A18233060
38	DK-PMB31	A18233020	79	DK-PMB31	A18233061
39	DK-PMB31	A18233021	80	DK-PMB31	A18233062
40	DK-PMB31	A18233022	81	DK-PMB31	A18233063
41	DK-PMB31	A18233023	82	DK-PMB31	A18233064

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
83	DK-PMB31	A18233065	126	DK-PMB31	A18233130
84	DK-PMB31	A18233066	127	DK-PMB31	A18233131
85	DK-PMB31	A18233067	128	DK-PMB31	A18233132
86	DK-PMB31	A18233068	129	DK-PMB31	A18233133
87	DK-PMB31	A18233069	130	DK-PMB31	A18233134
88	DK-PMB31	A18233070	131	DK-PMB31	A18233135
89	DK-PMB31	A18233071	132	DK-PMB31	A18233136
90	DK-PMB31	A18233072	133	DK-PMB31	A18233137
91	DK-PMB31	A18233073	134	DK-PMB31	A18233138
92	DK-PMB31	A18233074	135	DK-PMB31	A18233139
93	DK-PMB31	A18233075	136	DK-PMB31	A18233140
94	DK-PMB31	A18233076	137	DK-PMB31	A18233141
95	DK-PMB31	A18233077	138	DK-PMB31	A18233142
96	DK-PMB31	A18233078	139	DK-PMB31	A18233143
97	DK-PMB31	A18233079	140	DK-PMB31	A18233144
98	DK-PMB31	A18233080	141	DK-PMB31	A18233145
99	DK-PMB31	A18233081	142	DK-PMB31	A18233146
100	DK-PMB31	A18233082	143	DK-PMB31	A18233147
101	DK-PMB31	A18233083	144	DK-PMB31	A18233148
102	DK-PMB31	A18233084	145	DK-PMB31	A18233149
103	DK-PMB31	A18233085	146	DK-PMB31	A18233150
104	DK-PMB31	A18233086	147	DK-PMB31	A18233151
105	DK-PMB31	A18233087	148	DK-PMB31	A18233152
106	DK-PMB31	A18233093	149	DK-PMB31	A18233153
107	DK-PMB31	A18233094	150	DK-PMB31	A18233154
108	DK-PMB31	A18233095	151	DK-PMB31	A18233155
109	DK-PMB31	A18233096	152	DK-PMB31	A18233156
110	DK-PMB31	A18233104	153	DK-PMB31	A18233157
111	DK-PMB31	A18233105	154	DK-PMB31	A18233158
112	DK-PMB31	A18233106	155	DK-PMB31	A18233159
113	DK-PMB31	A18233107	156	DK-PMB31	A18233164
114	DK-PMB31	A18233108	157	DK-PMB31	A18233169
115	DK-PMB31	A18233114	158	DK-PMB31	A18233170
116	DK-PMB31	A18233115	159	DK-PMB31	A18233171
117	DK-PMB31	A18233116	160	DK-PMB31	A18233172
118	DK-PMB31	A18233117	161	DK-PMB31	A18233173
119	DK-PMB31	A18233118	162	DK-PMB31	A18233178
120	DK-PMB31	A18233119	163	DK-PMB28	B18126798
121	DK-PMB31	A18233125	164	DK-PMB28	B18126799
122	DK-PMB31	A18233126	165	DK-PMB28	B18126800
123	DK-PMB31	A18233127	166	DK-PMB28	B18126801
124	DK-PMB31	A18233128	167	DK-PMB28	B18126802
125	DK-PMB31	A18233129	168	DK-PMB28	B18126803

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
169	DK-PMB28	B18126804	212	DK-PMB28	B18126877
170	DK-PMB28	B18126805	213	DK-PMB28	C18128740
171	DK-PMB28	B18126806	214	DK-PMB28	C18128741
172	DK-PMB28	B18126807	215	DK-PMB28	C18128742
173	DK-PMB28	B18126808	216	DK-PMB28	C18128743
174	DK-PMB28	B18126809	217	DK-PMB28	C18128744
175	DK-PMB28	B18126810	218	DK-PMB28	C18128745
176	DK-PMB28	B18126811	219	DK-PMB28	C18128746
177	DK-PMB28	B18126812	220	DK-PMB28	C18128747
178	DK-PMB28	B18126813	221	DK-PMB28	C18128748
179	DK-PMB28	B18126814	222	DK-PMB28	C18128749
180	DK-PMB28	B18126815	223	DK-PMB28	C18128750
181	DK-PMB28	B18126816	224	DK-PMB28	C18128751
182	DK-PMB28	B18126817	225	DK-PMB28	C18128752
183	DK-PMB28	B18126848	226	DK-PMB28	C18128753
184	DK-PMB28	B18126849	227	DK-PMB28	C18128754
185	DK-PMB28	B18126850	228	DK-PMB28	C18128755
186	DK-PMB28	B18126851	229	DK-PMB28	C18128756
187	DK-PMB28	B18126852	230	DK-PMB28	C18128757
188	DK-PMB28	B18126853	231	DK-PMB28	C18128758
189	DK-PMB28	B18126854	232	DK-PMB28	C18128759
190	DK-PMB28	B18126855	233	DK-PMB28	C18199572
191	DK-PMB28	B18126856	234	DK-PMB28	C18199573
192	DK-PMB28	B18126857	235	DK-PMB28	C18199574
193	DK-PMB28	B18126858	236	DK-PMB28	C18199575
194	DK-PMB28	B18126859	237	DK-PMB28	C18199576
195	DK-PMB28	B18126860	238	DK-PMB28	C18199577
196	DK-PMB28	B18126861	239	DK-PMB28	C18199578
197	DK-PMB28	B18126862	240	DK-PMB28	C18199579
198	DK-PMB28	B18126863	241	DK-PMB28	C18199580
199	DK-PMB28	B18126864	242	DK-PMB28	C18199581
200	DK-PMB28	B18126865	243	DK-PMB28	C18199582
201	DK-PMB28	B18126866	244	DK-PMB28	C18199583
202	DK-PMB28	B18126867	245	DK-PMB28	C18199584
203	DK-PMB28	B18126868	246	DK-PMB28	C18199585
204	DK-PMB28	B18126869	247	DK-PMB28	C18199586
205	DK-PMB28	B18126870	248	DK-PMB28	C18199587
206	DK-PMB28	B18126871	249	DK-PMB28	C18199588
207	DK-PMB28	B18126872	250	DK-PMB28	C18199589
208	DK-PMB28	B18126873	251	DK-PMB28	C18199590
209	DK-PMB28	B18126874	252	DK-PMB28	C18199591
210	DK-PMB28	B18126875	253	DK-PMB28	D18114429
211	DK-PMB28	B18126876	254	DK-PMB28	D18114430

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
255	DK-PMB28	D18114431	298	DK-PMB28	D18207329
256	DK-PMB28	D18114432	299	DK-PMB28	D18207330
257	DK-PMB28	D18114433	300	DK-PMB28	D18207331
258	DK-PMB28	D18114434	301	DK-PMB28	D18207332
259	DK-PMB28	D18114435	302	DK-PMB28	D18207333
260	DK-PMB28	D18114436	303	DK-PMB28	D18207334
261	DK-PMB28	D18114437	304	DK-PMB28	D18207335
262	DK-PMB28	D18114438	305	DK-PMB28	D18207336
263	DK-PMB28	D18114439	306	DK-PMB28	D18207337
264	DK-PMB28	D18114440	307	DK-PMB28	D18207338
265	DK-PMB28	D18114441	308	DK-PMB28	D18207339
266	DK-PMB28	D18114442	309	DK-PMB28	D18207340
267	DK-PMB28	D18114443	310	DK-PMB28	D18207341
268	DK-PMB28	D18114444	311	DK-PMB28	D18207342
269	DK-PMB28	D18114445	312	DK-PMB28	D18207343
270	DK-PMB28	D18114446	313	DK-PMB28	D18207344
271	DK-PMB28	D18114447	314	DK-PMB28	D18207345
272	DK-PMB28	D18114448	315	DK-PMB28	D18207346
273	DK-PMB28	D18114449	316	DK-PMB28	D18207347
274	DK-PMB28	D18114450	317	DK-PMB28	D18207348
275	DK-PMB28	D18114451	318	DK-PMB28	D18207349
276	DK-PMB28	D18114452	319	DK-PMB28	D18207350
277	DK-PMB28	D18114453	320	DK-PMB28	D18207351
278	DK-PMB28	D18114454	321	DK-PMB28	D18207352
279	DK-PMB28	D18114455	322	DK-PMB28	D18207353
280	DK-PMB28	D18114456	323	DK-PMB28	D18207354
281	DK-PMB28	D18114457	324	DK-PMB28	D18207355
282	DK-PMB28	D18114458	325	DK-PMB28	D18207356
283	DK-PMB28	D18114459	326	DK-PMB28	D18207357
284	DK-PMB28	D18114460	327	DK-PMB28	D18207358
285	DK-PMB28	D18114461	328	DK-PMB28	D18207359
286	DK-PMB28	D18114462	329	DK-PMB28	D18207360
287	DK-PMB28	D18114463	330	DK-PMB28	D18207361
288	DK-PMB28	D18114464	331	DK-PMB28	D18207362
289	DK-PMB28	D18114465	332	DK-PMB28	D18207363
290	DK-PMB28	D18114466	333	DK-PMB28	E18136849
291	DK-PMB28	D18114467	334	DK-PMB28	E18136850
292	DK-PMB28	D18114468	335	DK-PMB28	E18136851
293	DK-PMB28	D18207324	336	DK-PMB28	E18136852
294	DK-PMB28	D18207325	337	DK-PMB28	E18136853
295	DK-PMB28	D18207326	338	DK-PMB28	E18136854
296	DK-PMB28	D18207327	339	DK-PMB28	E18136855
297	DK-PMB28	D18207328	340	DK-PMB28	E18136856

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
341	DK-PMB28	E18136857	379	DK-PMB28	E18136895
342	DK-PMB28	E18136858	380	DK-PMB28	E18136896
343	DK-PMB28	E18136859	381	DK-PMB28	E18136897
344	DK-PMB28	E18136860	382	DK-PMB28	E18136898
345	DK-PMB28	E18136861	383	DK-PMB28	E18136899
346	DK-PMB28	E18136862	384	DK-PMB28	E18136900
347	DK-PMB28	E18136863	385	DK-PMB28	E18136901
348	DK-PMB28	E18136864	386	DK-PMB28	E18136902
349	DK-PMB28	E18136865	387	DK-PMB28	E18136903
350	DK-PMB28	E18136866	388	DK-PMB28	E18136904
351	DK-PMB28	E18136867	389	DK-PMB28	E18136905
352	DK-PMB28	E18136868	390	DK-PMB28	E18136906
353	DK-PMB28	E18136869	391	DK-PMB28	E18136907
354	DK-PMB28	E18136870	392	DK-PMB28	E18136908
355	DK-PMB28	E18136871	393	DK-PMB28	E18136909
356	DK-PMB28	E18136872	394	DK-PMB28	E18136910
357	DK-PMB28	E18136873	395	DK-PMB28	E18136911
358	DK-PMB28	E18136874	396	DK-PMB28	E18136912
359	DK-PMB28	E18136875	397	DK-PMB28	E18136913
360	DK-PMB28	E18136876	398	DK-PMB28	E18136914
361	DK-PMB28	E18136877	399	DK-PMB28	E18136915
362	DK-PMB28	E18136878	400	DK-PMB28	E18136916
363	DK-PMB28	E18136879	401	DK-PMB28	E18136917
364	DK-PMB28	E18136880	402	DK-PMB28	E18136918
365	DK-PMB28	E18136881	403	DK-PMB31	E18138160
366	DK-PMB28	E18136882	404	DK-PMB31	E18138161
367	DK-PMB28	E18136883	405	DK-PMB31	E18138162
368	DK-PMB28	E18136884	406	DK-PMB31	E18138163
369	DK-PMB28	E18136885	407	DK-PMB31	E18138164
370	DK-PMB28	E18136886	408	DK-PMB31	E18138165
371	DK-PMB28	E18136887	409	DK-PMB31	E18138166
372	DK-PMB28	E18136888	410	DK-PMB31	E18138167
373	DK-PMB28	E18136889	411	DK-PMB31	E18138168
374	DK-PMB28	E18136890	412	DK-PMB31	E18138169
375	DK-PMB28	E18136891	413	DK-PMB31	E18138170
376	DK-PMB28	E18136892	414	DK-PMB31	E18138171
377	DK-PMB28	E18136893	415	DK-PMB31	E18138172
378	DK-PMB28	E18136894	416	DK-PMB31	E18138180

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
417	DK-PMB31	E18138181	457	DK-PMB28	E18166269
418	DK-PMB31	E18138182	458	DK-PMB28	E18166270
419	DK-PMB31	E18138183	459	DK-PMB28	E18166271
420	DK-PMB31	E18138184	460	DK-PMB28	E18166272
421	DK-PMB31	E18138189	461	DK-PMB28	E18166273
422	DK-PMB31	E18138190	462	DK-PMB28	E18166274
423	DK-PMB31	E18138191	463	DK-PMB28	E18166275
424	DK-PMB31	E18138192	464	DK-PMB28	E18166276
425	DK-PMB31	E18138193	465	DK-PMB28	E18166277
426	DK-PMB31	E18138198	466	DK-PMB28	E18166278
427	DK-PMB31	E18138199	467	DK-PMB28	E18166279
428	DK-PMB31	E18138202	468	DK-PMB28	E18166280
429	DK-PMB31	E18138203	469	DK-PMB28	E18166281
430	DK-PMB31	E18138206	470	DK-PMB28	E18166282
431	DK-PMB31	E18138207	471	DK-PMB28	E18166283
432	DK-PMB31	E18138208	472	DK-PMB28	E18166284
433	DK-PMB31	E18138216	473	DK-PMB31	E18177038
434	DK-PMB31	E18138217	474	DK-PMB31	E18177039
435	DK-PMB31	E18138218	475	DK-PMB31	E18177040
436	DK-PMB31	E18138219	476	DK-PMB31	E18177047
437	DK-PMB31	E18138220	477	DK-PMB31	E18177048
438	DK-PMB31	E18138255	478	DK-PMB31	E18177049
439	DK-PMB31	E18138256	479	DK-PMB31	E18177050
440	DK-PMB31	E18138257	480	DK-PMB31	E18177055
441	DK-PMB31	E18138258	481	DK-PMB31	E18177056
442	DK-PMB31	E18138259	482	DK-PMB31	E18177057
443	DK-PMB28	E18166255	483	DK-PMB31	E18177058
444	DK-PMB28	E18166256	484	DK-PMB31	E18177059
445	DK-PMB28	E18166257	485	DK-PMB31	E18177060
446	DK-PMB28	E18166258	486	DK-PMB11	E18177061
447	DK-PMB28	E18166259	487	DK-PMB31	E18177062
448	DK-PMB28	E18166260	488	DK-PMB31	E18177080
449	DK-PMB28	E18166261	489	DK-PMB31	E18177081
450	DK-PMB28	E18166262	490	DK-PMB31	E18177082
451	DK-PMB28	E18166263	491	DK-PMB31	E18177083
452	DK-PMB28	E18166264	492	DK-PMB31	E18177084
453	DK-PMB28	E18166265	493	DK-PMB31	E18177085
454	DK-PMB28	E18166266	494	DK-PMB31	E18177088
455	DK-PMB28	E18166267	495	DK-PMB31	E18177089
456	DK-PMB28	E18166268	496	DK-PMB31	E18177090

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
497	DK-PMB31	E18177091	538	DK-PMB28	F18121244
498	DK-PMB31	E18177097	539	DK-PMB28	F18121245
499	DK-PMB31	E18177098	540	DK-PMB28	F18121246
500	DK-PMB31	E18177099	541	DK-PMB28	F18121247
501	DK-PMB31	E18177100	542	DK-PMB28	F18121248
502	DK-PMB31	E18177101	543	DK-PMB28	F18121249
503	DK-PMB31	E18177102	544	DK-PMB28	F18121250
504	DK-PMB31	E18177103	545	DK-PMB28	F18121251
505	DK-PMB31	E18177104	546	DK-PMB28	F18121252
506	DK-PMB31	E18177105	547	DK-PMB28	F18188387
507	DK-PMB31	E18177108	548	DK-PMB28	F18188388
508	DK-PMB31	E18177109	549	DK-PMB28	F18188389
509	DK-PMB31	E18177110	550	DK-PMB28	F18188390
510	DK-PMB31	E18177111	551	DK-PMB28	F18188391
511	DK-PMB31	E18177115	552	DK-PMB28	F18188392
512	DK-PMB31	E18177116	553	DK-PMB28	F18188393
513	DK-PMB31	E18177117	554	DK-PMB28	F18188394
514	DK-PMB31	E18177118	555	DK-PMB28	F18188395
515	DK-PMB31	E18177119	556	DK-PMB28	F18188396
516	DK-PMB31	E18177120	557	DK-PMB28	F18188397
517	DK-PMB28	F18121223	558	DK-PMB28	F18188398
518	DK-PMB28	F18121224	559	DK-PMB28	F18188399
519	DK-PMB28	F18121225	560	DK-PMB28	F18188400
520	DK-PMB28	F18121226	561	DK-PMB28	F18188401
521	DK-PMB28	F18121227	562	DK-PMB28	F18188402
522	DK-PMB28	F18121228	563	DK-PMB28	F18188403
523	DK-PMB28	F18121229	564	DK-PMB28	F18188404
524	DK-PMB28	F18121230	565	DK-PMB28	F18188405
525	DK-PMB28	F18121231	566	DK-PMB28	F18188406
526	DK-PMB28	F18121232	567	DK-PMB28	F18188407
527	DK-PMB28	F18121233	568	DK-PMB28	F18188408
528	DK-PMB28	F18121234	569	DK-PMB28	F18188409
529	DK-PMB28	F18121235	570	DK-PMB28	F18188410
530	DK-PMB28	F18121236	571	DK-PMB28	F18188411
531	DK-PMB28	F18121237	572	DK-PMB28	F18188412
532	DK-PMB28	F18121238	573	DK-PMB28	F18188413
533	DK-PMB28	F18121239	574	DK-PMB28	F18188414
534	DK-PMB28	F18121240	575	DK-PMB28	F18188415
535	DK-PMB28	F18121241	576	DK-PMB28	F18188416
536	DK-PMB28	F18121242	577	DK-PMB28	H18133109
537	DK-PMB28	F18121243	578	DK-PMB28	H18133110

ET-0502 - Field Safety Notice Letter
Version 3



Number	Shark Power Module	S/N	Number	Shark Power Module	S/N
579	DK-PMB28	H18133111	618	DK-PMB28	H18168407
580	DK-PMB28	H18133112	619	DK-PMB28	H18168408
581	DK-PMB28	H18133113	620	DK-PMB28	H18168409
582	DK-PMB28	H18133114	621	DK-PMB28	H18168410
583	DK-PMB28	H18133115	622	DK-PMB28	H18168411
584	DK-PMB28	H18133116	623	DK-PMB28	H18168412
585	DK-PMB28	H18133117	624	DK-PMB28	H18168413
586	DK-PMB28	H18133118	625	DK-PMB28	H18168414
587	DK-PMB28	H18133119	626	DK-PMB28	H18168415
588	DK-PMB28	H18133120			
589	DK-PMB28	H18133121			
590	DK-PMB28	H18133122			
591	DK-PMB28	H18133123			
592	DK-PMB28	H18133124			
593	DK-PMB28	H18133125			
594	DK-PMB28	H18133126			
595	DK-PMB28	H18133127			
596	DK-PMB28	H18133128			
597	DK-PMB28	H18168386			
598	DK-PMB28	H18168387			
599	DK-PMB28	H18168388			
600	DK-PMB28	H18168389			
601	DK-PMB28	H18168390			
602	DK-PMB28	H18168391			
603	DK-PMB28	H18168392			
604	DK-PMB28	H18168393			
605	DK-PMB28	H18168394			
606	DK-PMB28	H18168395			
607	DK-PMB28	H18168396			
608	DK-PMB28	H18168397			
609	DK-PMB28	H18168398			
610	DK-PMB28	H18168399			
611	DK-PMB28	H18168400			
612	DK-PMB28	H18168401			
613	DK-PMB28	H18168402			
614	DK-PMB28	H18168403			
615	DK-PMB28	H18168404			
616	DK-PMB28	H18168405			
617	DK-PMB28	H18168406			

Bitte beachten Sie, dass Sie von Invacare separat benachrichtigt werden, wenn Sie Produkte aus den betroffenen Seriennummernbereichen erworben haben.

Ein Power Modul zum Austausch und technische Anweisungen werden dem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Stellen Sie sicher, dass die Informationen in dieser Mitteilung allen relevanten Mitarbeitern Ihrer Organisation und / oder Ihres Kundenstamms zur Verfügung gestellt werden und dass das Bewusstsein für einen angemessenen Zeitraum erhalten bleibt.

Die betroffenen Power Module müssen so bald wie möglich, spätestens jedoch 3 Monate nach Erhalt dieser Benachrichtigung, ersetzt werden.

Verwenden Sie bitte das beigefügte Kundenantwortschreiben, um den Invacare Standort Porta Westfalica über den Abschluss der Maßnahme zu informieren, und senden Sie das ausgetauschte Power Modul mit diesem Schreiben zurück.

Invacare bestätigt, dass die zuständigen Behörden über diese Field Safety Notice (FSN) mittels der Field Safety Corrective Action (FSCA) informiert wurden.

Wenn Sie Fragen zu dieser Sicherheitsinformation haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Invacare AG

Benkenstrasse 260

CH-4108 Witterswil

Tel. : +41 (0) 61 487 70 80

eMail: switzerland@invacare.com