

## **DRINGENDER Sicherheitshinweis (FSN) Sofortige Maßnahme erforderlich**

### **MICROPURE 123 und ISOPURE123 mit erhöhtem Widerstand bei der Injektion**

FSN Ref: FSN-24-010

FSCA Ref: FA-24-010

FSN Type: New

Dezember 18, 2024

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir schreiben Ihnen, um Sie über eine Feldsicherheitskorrekturmaßnahme (Field Safety Corrective Action, FSCA) bezüglich der Intraokularlinsen ISOPURE 123 und MICROPURE 123 (IOLs) zu informieren, die in vorgeladenen Kartuschen geliefert werden. Diese Acryllinsen sind für die Implantation in den Kapselsack nach einer Kataraktentfernung bestimmt und dienen dazu, die optische Funktion der natürlichen Linse des Grauen Stars zu ersetzen.

#### **Grund für die Benachrichtigung**

BVI hat festgestellt, dass gelegentlich ein erhöhter Widerstand bei der Injektion von vorgeladenen Intraokularlinsen (IOL) zu beobachten ist. Der erhöhte Widerstand kann dazu führen, dass der Anwender zu viel Kraft aufwendet, was zum Verklemmen des Injektors oder der IOL führen kann.

Wir möchten betonen, dass das IOL-Produkt selbst seinem Zweck entsprechend funktioniert. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle bleibt die beobachtete Injektionskraft innerhalb der normalen Betriebsparameter.

#### **Gesundheitsrisiko**

Die bisher ausgewerteten Daten nach der Markteinführung zeigen, dass die häufigste Folge ein Verklemmen der IOL/des Injektors ist, was den Fortgang der Implantation verhindert und die Verwendung eines zweiten Geräts erforderlich macht.

In seltenen Fällen kann jedoch eine übermäßige Kraft während der Injektion die IOL-Oberfläche beschädigen (Kratzer), was zu weiteren Komplikationen führen kann. Die Vermeidung übermäßiger Injektionskraft hilft den Anwendern, mögliche Schäden für den Patienten zu vermeiden.

## Erforderliche Maßnahmen

Unsere Unterlagen zeigen, dass Sie ein oder mehrere betroffene Produkte erhalten haben. Sie können feststellen, ob sich das betroffene Produkt in Ihrem Besitz befindet, indem Sie die Chargennummer(n) in Tabelle 1, Anlage I, überprüfen.

Die Chargennummern finden Sie auf dem Etikett des Produkts. Die Chargennummer ergibt sich aus den ersten fünf oder sechs Ziffern der auf dem Etikett aufgedruckten Seriennummer (SN). Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe bei den folgenden Schritten, um den vorliegenden Fall zu klären:

1. Vergewissern Sie sich, dass MICROPURE 123 und ISOPURE 123 Linsen gemäß der aktuellen Gebrauchsanweisung (IFU) verwendet werden <https://ifu.bvimedical.com/>.  
**Wenn beim Drücken des Kolbens ein übermäßiger Widerstand auftritt, ist die Anwendung sofort abzubrechen. Entsorgen Sie das Produkt und wechseln Sie zu einer anderen IOL.**
2. Vergewissern Sie sich, dass dieser Hinweis an alle Benutzer der betroffenen Produkte und die zuständigen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen verteilt wird.
3. Wenn Sie dieses Produkt weiter vertrieben haben, informieren Sie bitte Ihre Kunden über diese Situation. Berücksichtigen Sie alle potenziellen Anwender dieses Produkts in Ihrer Vertriebskette. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieses Benachrichtigungsschreibens zu verwenden, wenn Sie sich an Ihre Kunden wenden.
4. Überprüfen Sie das beiliegende Antwortformular und bestätigen Sie die Kenntnisnahme des Schreibens.

**Bitte füllen Sie umgehend das beigefügte Antwortformular aus und senden Sie es zurück.**

BVI schätzt Ihr Unternehmen und wird weiterhin Qualitätsprodukte liefern. Wenn Sie Fragen zu dieser Angelegenheit haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen



Agnieszka Drzewiecka  
Global CVP Manager

## Antwortformular

**Bitte füllen Sie dieses Antwortformular aus und senden Sie es bis zum 20. Januar 2025 zurück.**

### SCHRITT 1

Ich habe die Informationen zu dieser Angelegenheit gelesen und verstehe diese Produkt-FSN. Ich bestätige, dass die Mitteilung an alle Benutzer der betroffenen Produkte verteilt wurde.

### SCHRITT 2

Firmenname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

### SCHRITT 3

Bitte senden Sie das ausgefüllte Antwortformular bis zum 20. Januar 2025 per E-Mail an [BVIPreloadedIOL@sedgwick.com](mailto:BVIPreloadedIOL@sedgwick.com)

**\*\*Vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit\*\***

## Anlage I

Tabelle 1 – Chargennummern der betroffenen Serie							
24FPED	24GCLB	24GFFB	24HCIB	24HSN	24HTG	24HCWC	24JETD
24FRHE	24GYKE	24GTDC	24HXTD	24HSQB	24HXG	24HDCCD	24GQMB
24FNJE	24GCLE	24GJEC	24HRVD	24HBRB	24HPI	24HZYD	24GXDE
24FPGF	24GOLE	24GRHE	24HOGB	24HHRB	24HWSC	24HNJE	24HPB
24GCE	24HXL	24GVHE	24HOIB	24HKCC	24HATC	24HVJE	24HQF
24GOW	24HDO	24GGIE	24HAJB	24HEGC	24HEVC	24HHKE	24HHH
24GVW	24IIXC	24GJIE	24HPVD	24GVY	24HAXC	24HMLE	24HFSB
24GDGB	24GUVD	24GNIE	24HUVD	24GRGC	24HIBD	24HQLE	24HUSB
24GGLE	24GQZD	24GPJE	24HDXD	24GTTD	24HOUD	24HCME	24HUTC
24GWLE	24HHZ	24GXJE	24ISG	24GXUD	24IWG	24HOME	24HKUC
24HDL	24HNZ	24FAG	24IQJ	24HMC	24IECE	24IO	24HOUC
24HEED	24HZZ	24GUCB	24ITJ	24HYD	24IICE	24IUQ	24HSWC
24HCGE	24HCAB	24GCDB	24GYEC	24HSH	24JPDF	24HEMB	24HEZC
24FSAC	24HOAB	24GCFB	24GCFC	24HTGC	24JKTD	24HEVD	24HMZC
24FAAD	24HOSD	24GJFB	24GJDD	24GPTD	24JPUD	24HMYD	24HTBD
24FJAD	24IBQC	24GPGB	24GXSD	24HEC	24ISY	24IIH	24HNRD
24FYAD	24FBDD	24GVBC	24GUUD	24HTC	24IRNB	24IMH	24IEB
24FHCD	24FAGF	24GDCC	24GAVD	24HQD	24IFPB	24ICL	24IGC
24FAED	24FJHF	24GHCC	24HMB	24HRP	24INAE	24IEN	24ILYC
24GJE	24FTHF	24GOCC	24HVQ	24HPQB	24IABE	24ILN	24JIK
24GKLE	24GDY	24GTGE	24HHR	24HYQB	24JYFD	24IYW	24HTI
24GEME	24GMXC	24GFHE	24HMEC	24HQEC	24JWTD	24IOZ	24HMRB
24HNJ	24HNF	24HKCE	24HSIB	24INMF	24HLIF	24IMM	24HOFC
24HZM	24HDK	24FHE	24HJWD	24JAOB	24IAK	24IQM	24HQXC
24FJZB	24HKK	24FQF	24HAYD	24FQFF	24IUM	24ISEE	24HUXC
24FMPC	24HPO	24FFAD	24HCHF	24GVFC	24IXM	24IWEE	24HQZC
24FXPC	24IDQB	24FLDD	24HDIF	24GCGC	24ION	24HDI	24HOAD
24FQDD	24IEAE	24FOFD	24HPIF	24GGGC	24IMX	24HGCD	
24FYHF	24IKAE	24FKGF	24HTIF	24GUXC	24IQY	24HLKE	
24GEEB	24FFED	24FUGF	24IFH	24GBWD	24IXLB	24HAOE	
24GZFB	24FCFF	24GVFB	24IQH	24GTDE	24IYJ	24IS	
24GLCC	24FZGF	24GJKB	24HXGB	24HYI	24IUK	24IWAB	
24GVCC	24GEKC	24GREC	24HWIB	24HJQ	24IEM	24IYC	
24GDXC	24GSLE	24GBHE	24HYJB	24HNQ	24IVW	24JSL	
24GBKE	24HZJ	24GVIE	24HSUD	24HXR	24IRZ	24JZL	

24GFKE	24HDN	24FICF	24IQI	24HEDC	24IBLB	24HGKB
24IAS	24HLO	24FHDF	24IMJ	24GGWD	24IONB	24HGWD
24FSGB	24HVP	24GJHC	24IWJ	24HHF	24GKCD	24HZWD
24FQPC	24HTR	24GNHC	24JWTB	24HRK	24HVH	24HYGF
24FEFD	24FIBB	24GIXD	24HQJB	24HIDC	24HJS	24HEHF
24GEKB	24GBUD	24GLXD	24HUJB	24HCFC	24HWCC	24IHI
24GYKC	24HHI	24GGZD	24HSKB	24HXGC	24HADC	24IULB
24GIXC	24HZK	24GKZD	24HYSD	24HJHC	24HIEC	24HXF
24GEDD	24HHL	24HGY	24HKTD	24HNHC	24HSFC	24HBG
24GPGE	24HZQ	24HSY	24HKXD	24HQTC	24HIGC	24HBH
24GNKE	24HDR	24FXBD	24HMXD	24IRQ	24HMTC	24HEH
24HRJ	24HVQB	24GHGB	24HEYD	24GMLB	24HCUC	24HMVC
24HLL	24HGCC	24GRBC	24HMHF	24GBMB	24HWUC	24HQBD
24HHN	24HEEC	24GDDC	24HABB	24GKGC	24HKWC	24HKCD
24FEZB	24HYEC	24GXDC	24HGEB	24GQXC	24HETC	24HALE
24FVZC	24HGFC	24GFEC	24HDHB	24HHO	24HSYC	24HGNE
24FOAD	24FUOD	24GJHE	24HGHB	24HXO	24HMBD	24HIHF
24FRCD	24GCJC	24GNHE	24HSTD	24HZP	24HBRD	24HKHF
24FYFD	24GMYD	24GZHE	24HWUD	24HCQ	24HVYD	24HZHF
24FHFF	24HDY	24GDIE	24HIYD	24HFS	24HJJE	24IBX
24GZW	24HEBB	24FJFD	24HAHB	24GY	24HZJE	24IPX
24GRCC	24HXX	24GRIE	24HIIB	24GCZ	24HYLE	24ITX
24GTWC	24HEZ	24HGE	24HOKB	24GWEC	24HKME	24IFY
24HVK	24HWZ	24HVE	24HELB	24GOFD	24KBWB	24INY
24HTL	24HSAB	24HJM	24HQLB	24GOGC	24HBJ	24IKZ
24HRM	24HIBB	24HFP	24HLUD	24GDTD	24HSSC	24KYY
24HVM	24HCCB	24HNP	24HWHF	24GDWD	24HQVC	24GHFC
24HKZ	24HIDB	24HFQ	24HHIF	24HVC	24HUVC	24HZE
24HMBB	24HFIB	24HLR	24GAFC	24HIE	24HGWC	24HWI
24HUBB	24HVTD	24HQDC	24GKFC	24HDG	24HOYC	24HMQB
24HYBB	24FDIF	24HYDC	24GYFC	24GHLB	24HGAD	24HFHC
24HSCB	24GLW	24HBEC	24GWWC	24GUEC	24HSAD	24HGUC
24HEDB	24GKJC	24HUEC	24GATD	24GLTD	24HDZD	24HAVC
24FGDD	24GOKC	24HKFC	24GGUD	24GLDE	24HKZD	24HYVC
24GGAB	24GTSD	24IWMF	24GQUD	24GQKE	24HSZD	24HOWC
24GSKB	24HFM	24HIJB	24GQVD	24HPL	24HFJE	24HWWC
24GJUD	24HVN	24HMJB	24HAC	24HBM	24HSME	24HAZC
24GPDE	24HBS	24HWKB	24HYC	24HTO	24HEXC	24HACD

24GXGE	24GVIC	24HILB	24HHG	24HOCC	24HMXC	24JBRF
24HJJ	24GZIC	24HYLB	24HPH	24HWHB	24HCYC	24GUCD
24HNK	24GQYD	24IMI	24HBP	24HCKB	24HGYC	24HQC
24HZN	24GYD	24HUDB	24GUVD	24HRSD	24HWYC	24HLG
24GNZD	24HOY	24HGSD	24HID	24HCTD	24HKAD	24HKSB
24HAY	24HGAB	24HKSD	24HLE	24HIUD	24HWAD	24HSUC
24HAZ	24FOHE	24HUSD	24HJP	24HDWD	24HABD	24HIVC
24HTZ	24GZCC	24HGTD	24HRQ	24HHXD	24HEBD	24HJRD
24HWAB	24GHDC	24HOTD	24HPR	24IJ	24HWBD	24HRJE
24HXDB	24GPDC	24HAUD	24HSCC	24HBMB	24KEJB	24HDKE
24HAVD	24GZIE	24HEUD	24HMDC	24IZG	24HNWD	24HALB
24HMVD	24GDJE	24HRWD	24HUDC	24IJX	24ICH	24IEJ
24FHCB	24GHJE	24HVWD	24HLGC	24IAZ	24IIN	24IYK
24FVFF	24GLJE	24FLDB	24HBHC	24IUZ	24IXX	24IGL
24FEHF	24GJKE	24GUJC	24GSFC	24ILNB	24IYKB	24ICPB
24FOHF	24HFJ	24GQWC	24GXTD	24IHDE	24IZMB	24GFFC
24GWLB	24HVJ	24GPSD	24GEUD	24JXED	24IDNB	24GZWC
24GUKE	24HNM	24GMUD	24HCD	24KAZ	24IQAE	24HSB
24GAME	24ILHB	24GEVD	24HMD	24HQXD	24GXDD	24HLI
24HLN	24FKDF	24HFD	24HCE	24HTXD	24HDS	24HRRB
24FMCD	24GFJC	24HUD	24HOE	24HWXD	24HKNE	24HWFC
24FWCD	24GIYD	24HDF	24GIVD	24HOHF	24ICD	24HAGC
24FKED	24GCZD	24HPG	24GMVD	24HSHF	24IABB	24HOSC
24FUED	24HKY	24HHK	24HIC	24ICI	24ILBD	24HITC
24FTFD	24HQZ	24HWCB	24HTF	24IUI	24IOBD	24HYTC
24FLFF	24HKAB	24HMDB	24HZH	24IAM	24JSJ	24IHNB
24FFGF	24GODB	24HOHB	24HPN	24IFX	24JAK	24JRED