

URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ – MISE À JOUR



Date de distribution

GEHC Réf. n° 40910-C3

À l'attention des personnes suivantes : Directeur de clinique/radiologie
Gestionnaire des risques/Administrateur d'hôpital
Directeur de l'ingénierie biomédicale

OBJET : **MISE À JOUR concernant certains systèmes de médecin nucléaire Infinia, VariCam/VG/VH, Brivo NM 615, Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 et Optima NM/CT 640**

Chère Cliente, Cher Client,

La présente lettre est une mise à jour de notre dernier avis urgent d'action corrective de sécurité, Réf. # 40910/40910-2/40910-3.

Vous recevez cette lettre parce que votre système a été ajouté à la liste des numéros de série concernés ou a été déplacé de l'annexe B à l'annexe A.

Pour votre commodité, nous vous envoyons également une copie de l'avis urgent d'action corrective de sécurité, Réf. # 40910-4, en incluant les annexes mises à jour. En outre, nous répertorions ci-dessous les systèmes concernés par cette mise à jour :

Numéros de série concernés supplémentaires listés dans l'Annexe A - Cessez d'utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye	
16909	18658

Numéros de série déplacés de l'Annexe B à l'Annexe A – Cessez d'utiliser votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A									
21032	21306	21380	22143	22188	22243	22275	22337	22374	22417
21204	21308	21394	22145	22190	22245	22282	22339	22381	22422
21208	21317	22021	22147	22192	22250	22286	22341	22382	22423
21210	21319	22067	22148	22193	22251	22292	22346	22383	22424
21227	21321	22089	22152	22195	22253	22297	22350	22384	22425
21245	21331	22092	22153	22196	22255	22300	22351	22390	22428
21249	21341	22104	22154	22200	22257	22307	22352	22395	22429
21254	21343	22107	22159	22203	22258	22312	22353	22396	22432
21257	21350	22108	22163	22204	22261	22313	22359	22397	22434
21261	21355	22109	22164	22213	22263	22317	22360	22399	22435
21278	21371	22113	22174	22215	22264	22318	22361	22400	22440
21282	21372	22126	22178	22217	22265	22321	22363	22408	22441
21293	21373	22137	22184	22226	22269	22324	22365	22409	22445
21297	21374	22139	22186	22227	22270	22328	22372	22410	22446
21303	21379	22140	22187	22242	22272	22331	22373	22414	22450

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A (Suite)							
22455	22534	24026	27103	26067/25064	26157/25156	26247/25248	26321/640V25320
22459	22536	24035	27105	26073/25070	26158/25159	26251/25254	26322/640V25321
22460	22541	24037	27110	26074/25072	26159/25160	26253/25250	26329/640V25328
22462	22542	24056	27115	26079/25077	26161/25163	26254/25249	26330/640V25329
22467	22544	24060	27117	26080/25079	26162/25162	26261/25265	26333/640V25332
22472	22545	24064	27118	26083/25083	26164/25167	26262/25262	26334/640V25333
22477	22546	24070	27119	26088/25088	26165/25161	26264/25266	26336/640V25335
22481	22549	26220	27121	26089/25087	26166/25164	26265/25258	26337/640V25336
22482	22550	26224	27122	26090/25102	26168/25170	26266/25259	26338/640V25337
22485	22552	27001	27124	26091/25086	26171/25169	26267/25260	26339/640V25339
22486	22558	27003	27125	26093/25108	26174/25171	26268/25261	26343/640V25338
22487	22559	27007	27126	26095/25190	26179/25176	26270/25268	26344/640V25340
22492	22560	27008	27127	26097/25101	26180/25188	26273/25269	26345/640V25343
22493	22564	27011	27129	26098/25098	26181/25181	26275/25270	26347/640V25346
22494	22565	27016	27131	26099/25105	26185/25186	26278/25275	26348/640V25342
22495	22567	27018	27133	26101/25097	26187/25184	26279/25278	26350/640V25347
22498	22569	27021	28001	26102/25106	26190/25192	26280/25279	26351/640V25349
22499	22570	27024	28003	26103/25100	26191/25189	26281/25276	26352/640V25352
22500	22572	27025	28004	26104/25103	26195/25195	26282/25280	26353/640V25350
22501	22573	27029	154066HL5	26107/25093	26196/25197	26283/25281	26354/640V25351
22504	22578	27031	26013/25013	26109/25111	26197/25199	26284/25282	630V22612
22506	22579	27033	26015/25011	26112/25110	26199/25203	26285/25283	630V22615
22509	22581	27041	26024/25025	26113/25113	26204/25206	26286/25284	630V22616
22513	22584	27048	26025/25024	26114/25080	26206/25210	26287/25285	630V22617
22515	22586	27049	26030/25028	26116/25019	26209/25214	26291/25287	630V22621
22516	22588	27051	26033/25033	26118/25122	26213/25217	26293/25290	630V22622
22517	22590	27058	26034/25036	26120/25120	26216/25219	26294/25292	630V22625
22518	22591	27060	26035/25044	26122/25129	26218/25218	26295/25293	630V22626
22519	22592	27064	26036/25042	26123/25126	26219/25221	26297/640V25296	630V22627
22520	22593	27065	26040/25029	26126/25128	26221/25222	26299/640V25298	630V22628
22522	22594	27071	26041/25039	26127/25127	26222/25223	26301/640V25300	630V22629
22523	22595	27073	26042/25038	26131/25138	26223/25224	26302/640V25302	630V22630
22524	22598	27075	26043/25040	26133/25123	26229/25228	26304/640V25301	630V22631
22525	22600	27077	26044/25043	26139/25146	26230/25230	26309/640V25308	630V22632
22526	22608	27080	26049/25051	26140/25145	26231/25236	26310/640V25311	630V22633
22527	22609	27089	26050/25050	26146/25143	26235/25232	26312/640V25307	630V22637
22528	24021	27092	26056/25058	26147/25149	26243/25242	26314/640V25313	630V22638
22529	24022	27098	26057/25054	26148/25150	26244/25241	26315/640V25314	630V22639
22530	24023	27100	26064/25062	26149/25115	26245/25243	26317/640V25316	630V22640
22532	24024	27102	26065/25059	26150/25152	26246/25240	26320/640V25319	630V22641

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A (Suite)					
630V22642	630V22708	630W22760	630W22814	630X22872	DDRW34004
630V22644	630V22709	630W22761	630W22815	630X22873	DDRW34005
630V22647	630V22710	630W22762	630W22817	630X22874	DDRW34006
630V22648	630V22712	630W22763	630W22818	630X22875	DDRW34007
630V22651	630V22714	630W22765	630W22819	630X22876	DDRW34010
630V22652	630V22715	630W22767	630W22820	630X22878	DDRW34013
630V22653	630V22716	630W22768	630W22821	630X22879	DDRW34015
630V22654	630V22717	630W22769	630W22822	630X22880	DDRW34016
630V22655	630V22719	630W22772	630W22823	630X22883	DDRW34018
630V22656	630V22722	630W22773	630W22824	630X22889	DDRW34020
630V22658	630W22723	630W22774	630W22825	630X22890	DDRW34023
630V22659	630W22724	630W22775	630W22827	630X22891	DDRW34024
630V22660	630W22725	630W22776	630W22830	630X22892	DDRW34025
630V22662	630W22726	630W22777	630W22831	630X22894	DDRW34028
630V22663	630W22727	630W22778	630W22832	630X22896	DDRW34031
630V22664	630W22728	630W22779	630W22833	630X22898	DDRW34032
630V22665	630W22729	630W22782	630W22835	630X22899	DDRW34033
630V22666	630W22730	630W22783	630W22837	630X22902	DDRX34038
630V22668	630W22732	630W22785	630W22838	630X22905	DDRX34039
630V22670	630W22733	630W22786	630W22839	630X22906	DDRX34040
630V22671	630W22734	630W22787	630W22840	630X22907	DDRX34041
630V22672	630W22735	630W22788	630W22842	630X22910	DDRX34042
630V22674	630W22736	630W22789	630W22843	630X22914	DDRX34044
630V22675	630W22738	630W22790	630W22845	630X22916	DDRX34045
630V22677	630W22739	630W22792	630W22846	630X22917	DDRX34046
630V22686	630W22740	630W22793	630W22848	630X22919	DDRX34047
630V22688	630W22743	630W22794	630W22849	630X22921	DDRX34049
630V22689	630W22744	630W22795	630W22850	630X22922	DDRX34053
630V22690	630W22745	630W22796	630W22851	630X22923	DDRX34055
630V22691	630W22748	630W22797	630W22856	630X22924	DDRX34056
630V22694	630W22749	630W22798	630W22857	630X22925	DDRX34058
630V22695	630W22750	630W22800	630W22858	640X25477	DESV28013
630V22696	630W22751	630W22801	630W22859	670V21426	DESV28019
630V22699	630W22752	630W22804	630W22860	AD7W38007	DESV28020
630V22700	630W22754	630W22806	630W22862	AD7X38017	DESV28021
630V22701	630W22755	630W22807	630W22863	AP7W37001	DESV28022
630V22702	630W22756	630W22808	630W22864	CZTV29005	DESW28024
630V22703	630W22757	630W22809	630W22865	CZTW29007	DESW28029
630V22706	630W22758	630W22811	630X22870	CZTW29009	DRGX56002
630V22707	630W22759	630W22812	630X22871	DDRW34003	DRGX56012

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A (Suite)		
NT24G1600021	ONMW26411/640W25409	ONMW26474/640W25464
NT24G1800002	ONMW26413/640W25411	ONMW26501/640X25492
NT2JG1800001/162732HL2	ONMW26414/640W25412	ONMX26476/640X25507
ONMV26359/640V25357	ONMW26415/640W25414	ONMX26477/640X25471
ONMV26360/640V25358	ONMW26417/640W25388	ONMX26478/640X25472
ONMV26361/640V25359	ONMW26418/640W25413	ONMX26479/640X25473
ONMV26362/640V25360	ONMW26420/640W25417	ONMX26480/640X25534
ONMV26363/640V25361	ONMW26422/640W25418	ONMX26481/640X25475
ONMV26364/640V25362	ONMW26424/640W25420	ONMX26482/640X25474
ONMV26365/640V25363	ONMW26425/640W25421	ONMX26483/640X25476
ONMV26367/640V25365	ONMW26426/640W25422	ONMX26484/640X25477
ONMV26368/640V25366	ONMW26428/640W25424	ONMX26488/640X25481
ONMV26369/640V25368	ONMW26429/640W25425	ONMX26489/640X25484
ONMV26370/640V25367	ONMW26430/640W25470	ONMX26490/640X25483
ONMV26371/640V25369	ONMW26431	ONMX26491/640X25482
ONMV26372/640V25371	ONMW26433/640W25428	ONMX26492/640X25485
ONMV26375/640V25373	ONMW26435/640W25429	ONMX26493/640X25486
ONMV26376/640V25374	ONMW26436/640W25431	ONMX26494/640X25487
ONMV26378/640V25377	ONMW26437/640W25432	ONMX26495/640X25488
ONMW26349/640W25460	ONMW26439/640W25433	ONMX26496/640X25489
ONMW26382/640V25379	ONMW26441/640W25437	ONMX26497/640X25490
ONMW26385/640V25382	ONMW26442/640W25438	ONMX26499/640X25493
ONMW26386/640V25383	ONMW26443/640W25439	ONMX26500/640X25496
ONMW26388/640W25384	ONMW26444/640W25440	ONMX26501/640X25492
ONMW26389/640W25386	ONMW26446/640W25441	ONMX26502/640X25505
ONMW26392/640W25387	ONMW26447/640W25436	ONMX26503/640X25508
ONMW26393/640W25389	ONMW26451/640W25447	ONMX26507/640X25497
ONMW26394/640W25391	ONMW26452/640W25445	ONMX26510/640X25494
ONMW26396/640W25393	ONMW26454/640W25448	ONMX26511/640X25506
ONMW26397/640W25395	ONMW26457/640W25450	ONMX26512/640X25499
ONMW26398/640W25396	ONMW26458/640W25453	ONMX26513/640X25498
ONMW26399/640W25397	ONMW26461/640W25455	ONMX26514/640X25501
ONMW26400/640W25398	ONMW26462/640W25457	ONMX26515/640X25529
ONMW26401/640W25399	ONMW26464/640W25459	ONMX26516/640X25512
ONMW26404/640W25402	ONMW26466/640W25343	ONMX26517/640X25510
ONMW26405/640W25403	ONMW26468/640W25462	ONMX26518/640X25509
ONMW26407/640W25405	ONMW26470/640W25466	ONMX26519/640X25511
ONMW26408/640W25426	ONMW26471/640W25465	ONMX26520/640X25513
ONMW26409/640W25407	ONMW26472/640W25467	ONMX26521/640X25514
ONMW26410/640W25408	ONMW26473/640W25469	ONMX26524/640X25518

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A (Suite)		
ONMX26525/640X25517	PROV27153	T2BG1600027/147230HL7
ONMX26526/640X25519	PROV27154	T2BG1600029/147600HL1
ONMX26527/640X25520	PROV27155	T2BG1600030/147951HL8
ONMX26528/640X25521	PROV27156	T2BG1600033/148956HL6
ONMX26529/640X25522	PROV27157	T2BG1700044
ONMX26530/640X25523	PROV27158	T2BG1700048/157050HL6
ONMX26531/640X25524	PROV27160	T2BG1700051/158839HL1/247BH7
ONMX26534/640X25528	PROV27162	T2BG1800003/23214
ONMX26536/640X25531	PROV27166	T2BG1800007
ONMX26538/640X25533	PROV27169	T2HG1700002/157120HL7
ONMX26539/640X25535	PROV27174	T2HG1700003/158624HL7
ONMX26542/640X25538	PROV27177	T2HG1800001
ONMX26544/640X25540	PROV27185	T2HG1800002
ONMY26475/640Y25556	T26G1800003/160225HL9	
PROV27138	T27G16017/133897HL9	
PROV27140	T27G16019/134674HL1	
PROV27143	T27G1700031/147750HL4	
PROV27146	T2BG1600019/144873HL7	
PROV27150	T2BG1600020/145513HL8	
PROV27152	T2BG1600025/146380HL1	

Numéros de série concernés supplémentaires listés dans l'Annexe B - Continuez à utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye				
17469	18018	18131	18285	

Numéros de série des modèles Varicam, VH et VG	
10332	

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A de la présente lettre :

GE HealthCare vous demande de **CESSER D'UTILISER** le système jusqu'à ce que GE HealthCare ait inspecté et, si nécessaire, corrigé votre système et vous ait fourni une lettre indiquant que le système peut être retourné à l'utilisation clinique. GE HealthCare a déterminé que ces systèmes auraient pu être transportés ou déplacés auparavant sans le support de détecteur approprié.

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe B de la présente lettre :

Vous pouvez continuer à utiliser votre système, car GE HealthCare a déterminé que ces systèmes n'ont pas été transportés ou déplacés auparavant sans support de détecteur approprié.

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A ou l'annexe B de la présente lettre :

GE HealthCare vous demande de **NE PAS déplacer ou transporter physiquement** votre système de son emplacement actuel. Si vous devez déplacer ou transporter votre système, veuillez envoyer un e-mail à GE HealthCare à l'adresse recall.40910@gehealthcare.com pour recevoir des instructions spécifiques à suivre avant de déplacer le système.

Veuillez exécuter les instructions décrites dans la section « Mesures à prendre par le client/l'utilisateur » de l'avis urgent de sécurité inclus dans ce courrier.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par cette action. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien continus.

Sincères salutations,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Date de diffusion de la lettre

GE HealthCare Réf. n° 40910-4

À l'attention des personnes suivantes :
Directeur de clinique/radiologie
Gestionnaire des risques/Administrateur d'hôpital
Directeur de l'ingénierie biomédicale
Correspondant Local de Materiovigilance

OBJET : **MISE À JOUR concernant systèmes de médecin nucléaire Certain Infinia, VariCam/VG/VH, Brivo NM 615, Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 et Optima NM/CT 640**

Problème de sécurité

GE HealthCare a appris que certains systèmes de médecine nucléaire Infinia, VariCam/VG/VH, Brivo NM 615, Discovery NM 630, Discovery NM/CT 670 et Optima NM/CT 640 (voir les détails des produits concernés et les annexes) auraient pu être transportés ou déplacés sans le support approprié du détecteur, ce qui peut entraîner l'application d'une charge excessive sur les mécanismes de montage du détecteur. Si cela se produit, cela peut potentiellement entraîner la chute du détecteur et provoquer des blessures mettant la vie en danger.

Aucune chute du détecteur ni aucune blessure n'ont été signalées suite à ce problème.

Mesures à prendre par le client/l'utilisateur

Deux populations sont potentiellement touchées par cette notification :

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A de la présente lettre :
GE HealthCare vous demande de **CESSER D'UTILISER** le système jusqu'à ce que GE HealthCare ait inspecté et, si nécessaire, corrigé votre système et vous ait fourni une lettre indiquant que le système peut être retourné à l'utilisation clinique. GE HealthCare a déterminé que ces systèmes auraient pu être transportés ou déplacés auparavant sans le support de détecteur approprié.

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe B de la présente lettre :
Vous pouvez continuer à utiliser votre système, car GE HealthCare a déterminé que ces systèmes n'ont pas été transportés ou déplacés auparavant sans support de détecteur approprié.

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A ou l'annexe B de la présente lettre :

GE HealthCare vous demande de **NE PAS déplacer ou transporter physiquement** votre système de son emplacement actuel. Si vous devez déplacer ou transporter votre système, veuillez envoyer un e-mail à GE HealthCare à l'adresse recall.40910@gehealthcare.com pour recevoir des instructions spécifiques à suivre avant de déplacer le système. Lorsque vous envoyez un e-mail à cette adresse, veuillez fournir les renseignements suivants :

- Numéro de série du système
- Emplacement actuel du système
- La raison du déplacement ou du transport, et la destination prévue

Ne procédez pas à un déplacement ou transport physique de votre système avant d'avoir reçu ces instructions et pris les mesures décrites pour éviter d'endommager le mécanisme de montage du détecteur.

Assurez-vous que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions requises.

Veuillez compléter et retourner le formulaire d'accusé de réception ci-joint à l'adresse suivante : recall.40910@gehealthcare.com

Veuillez conserver ce document dans vos archives.

**Détails des
produits
concernés**

Les systèmes de médecine nucléaire suivants sont potentiellement concernés :

Type de système	Systèmes concernés
Systèmes de médecine nucléaire Infinia : ▪ Infinia ▪ Infinia Hawkeye ▪ Infinia II ▪ Infinia II Hawkeye 4	Voir les annexes A et B pour les numéros de série
Systèmes de médecine nucléaire VG : ▪ Varicam ▪ Millennium VG ▪ Millennium VG Hawkeye ▪ Discovery VH	Voir les annexes A et B pour les numéros de série
Brivo NM 615	Voir l'annexe A pour les numéros de série
Discovery NM 630	Voir l'annexe A pour les numéros de série
Discovery NM/CT 670 Discovery NM/CT 670 ES Discovery NM/CT 670 DR Discovery NM/CT 670 PRO Discovery NM/CT 670 CZT	Voir l'annexe A pour les numéros de série
Optima NM/CT 640	Voir l'annexe A pour les numéros de série

Pour identifier le numéro de série de votre système, veuillez vous référer à la « plaque signalétique » située selon l'illustration ci-dessous (voir la figure 1 pour l'emplacement de la « plaque signalétique » des systèmes Infinia et la figure 2 pour l'emplacement de la « plaque signalétique » des systèmes NM600) :




Figure 1 : Illustration de l'Infinia avec emplacement de la plaque signalétique




Figure 2 : Photo du NM600 avec emplacement de la plaque signalétique

Utilisation prévue :

Infinia, VariCam : Le système est destiné à être utilisé pour effectuer des procédures d'imagerie générale en médecine nucléaire afin de détecter l'absorption du traceur radioisotope dans le corps du patient. Il utilise pour cela divers modes d'exploration pris en charge par différents types d'acquisition et des fonctions d'imagerie optionnelles conçues pour améliorer la qualité des images dans des applications d'imagerie diagnostique clinique comme en oncologie, en cardiologie, entre autres.

Brivo NM 615 : Le système Brivo NM 615 est conçu pour les procédures d'imagerie de médecine nucléaire générale utilisant divers modes de balayage pris en charge par différents types d'acquisition. Ce type générique de dispositif peut comprendre des équipements d'analyse et d'affichage du signal, un support pour le patient et l'équipement, ainsi que des accessoires.

Optima NM/CT 640 : Le système GE Optima NM/CT 640 est destiné aux procédures d'imagerie de médecine nucléaire générale pour détecter l'absorption du traceur radioisotope dans le corps du patient. Il comprend un système de médecine nucléaire (MN) à usage général utilisant une variété de modes d'exploration pris en charge par différents types d'acquisition, et un composant CT qui est spécifiquement conçu pour permettre la correction de l'atténuation et la localisation anatomique sur les études SPECT.

Discovery NM 630 : Le système GE Discovery NM 630 est un outil médical destiné à être utilisé par des professionnels de la santé dûment formés pour détecter, localiser et diagnostiquer les maladies et analyser la fonction d'un organe afin d'évaluer les maladies, les traumatismes, les anomalies et les troubles tels que maladies cardiovasculaires, troubles neurologiques et cancer. Le médecin peut également utiliser la sortie du système pour la stadification et la reconstitution des tumeurs, la planification, l'orientation et la surveillance de la thérapie

Discovery NM/CT 670, 670 ES\DR\PRO\CT : Le système Discovery NM/CT 670 de GE HealthCare est destiné aux procédures d'imagerie générale de médecine nucléaire pour détecter l'absorption du traceur radioisotope dans le corps du patient. Il comprend un système de médecine nucléaire à usage général utilisant une variété de modes d'exploration pris en charge par divers types d'acquisition, et un système de tomодensitométrie (CT) destiné à permettre la correction de l'atténuation et la localisation anatomique des images SPECT et pour des applications autonomes de tomодensitométrie à rayons X de la tête, du corps entier, cardiaques et vasculaires.

Correction des produits

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A de la présente lettre :
 Un représentant GE HealthCare vous contactera pour fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Lors du rendez-vous prévu, un technicien de maintenance GE de la gamme HealthCare inspectera le système potentiellement affecté afin de déterminer si les mécanismes de support du détecteur sont intacts et fonctionnent correctement.

- Si un problème est détecté au niveau du mécanisme de montage du détecteur pendant l'inspection, votre système sera mis hors service et un rendez-vous sera pris pour corriger le système, sans frais pour vous. Nous travaillerons avec diligence pour mener cette activité le plus rapidement possible afin de réduire au maximum toute perturbation des soins cliniques.
- Si le mécanisme de montage du détecteur n'est pas affecté, le technicien de maintenance GE HealthCare vous fournira une lettre indiquant que le système peut être réutilisé en soins cliniques.

Pour les numéros de série répertoriés dans l'annexe A ou à l'annexe B de la présente lettre :

GE HealthCare apposera des étiquettes de mise en garde sur votre système et vous fournira des instructions actualisées sur la manière de déplacer correctement votre système, afin de ne pas endommager le mécanisme de montage du détecteur.

Coordonnées Pour toute question ou préoccupation concernant cet avis de sécurité, veuillez contacter le service de maintenance de GE HealthCare ou votre représentant local.

Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant :
0800 55 69 58

GE HealthCare confirme que les autorités réglementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en utilisant les informations de contact ci-dessus.

Sincères salutations,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Officer
GE HealthCare

**ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'AVIS DE CORRECTION DU DISPOSITIF MÉDICAL
RÉPONSE REQUISE**

Veillez remplir ce formulaire et le retourner à GE HealthCare le plus tôt possible après réception, et dans un délai maximal de 30 jours. Ce formulaire confirme que vous avez bien reçu et compris l'avis de correction du dispositif médical.

Nom de l'établissement : _____

Adresse : _____

Ville/Département/Code postal/Pays : _____

Adresse e-mail du client : _____

N° de téléphone du client : _____

☐

Nous reconnaissons que nous avons cessé d'utiliser le ou les systèmes de médecine nucléaire concernés et ne reprendrons pas leur utilisation tant qu'une inspection n'aura pas été effectuée par GE HealthCare et que GE HealthCare n'aura pas indiqué que le ou les systèmes peuvent être réutilisés en soins cliniques. Nous accusons réception de la lettre de correction urgente d'un dispositif médical ci-jointe et en comprenons la signification. Nous avons informé le personnel approprié et avons pris, et prendrons, les mesures appropriées conformément à cet avis.

Veillez indiquer le nom du responsable qui a rempli ce formulaire.

Signature : _____

Nom en majuscules : _____

Poste/titre du poste : _____

Date (JJ/MM/AAAA) : _____

Veillez scanner le formulaire dûment rempli ou le prendre en photo et l'envoyer par e-mail à l'adresse recall.40910@gehealthcare.com



Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye							
16002	16330	16634	16851	17079	17270	17432	17672
16008	16334	16638	16854	17081	17273	17434	17673
16010	16340	16640	16874	17092	17275	17467	17685
16011	16353	16642	16884	17108	17278	17476	17686
16012	16356	16643	16889	17122	17279	17493	17689
16013	16365	16647	16894	17126	17280	17494	17690
16016	16388	16649	16896	17128	17281	17507	17691
16024	16406	16667	16899	17129	17284	17509	17694
16032	16411	16672	16902	17132	17287	17518	17696
16065	16419	16679	16904	17138	17289	17520	17697
16074	16429	16681	16908	17142	17290	17521	17713
16079	16431	16684	16909	17145	17296	17522	17717
16081	16445	16690	16915	17154	17299	17523	17719
16087	16467	16710	16918	17158	17304	17525	17726
16106	16469	16719	16937	17159	17306	17536	17727
16117	16474	16732	16939	17161	17307	17538	17728
16126	16475	16733	16941	17168	17313	17540	17729
16149	16485	16743	16944	17170	17324	17543	17730
16167	16504	16746	16960	17172	17327	17557	17732
16173	16513	16758	16965	17181	17328	17569	17735
16186	16526	16760	16971	17183	17329	17574	17737
16190	16531	16767	16973	17192	17340	17587	17741
16194	16538	16772	16992	17194	17355	17591	17745
16196	16539	16773	16997	17202	17359	17609	17749
16207	16542	16774	17003	17209	17370	17610	17751
16214	16551	16785	17007	17212	17372	17611	17752
16221	16554	16786	17008	17213	17375	17612	17757
16229	16562	16788	17009	17214	17377	17614	17760
16235	16566	16789	17016	17216	17378	17617	17765
16239	16573	16792	17020	17217	17382	17621	17789
16244	16577	16802	17029	17221	17393	17625	17790
16270	16585	16803	17032	17226	17395	17630	17791
16278	16587	16811	17036	17228	17402	17633	17793
16279	16600	16814	17042	17238	17411	17639	17794
16317	16606	16820	17043	17239	17417	17640	17795
16322	16614	16827	17050	17243	17419	17649	17808
16325	16621	16837	17064	17257	17421	17652	17810
16326	16622	16839	17066	17260	17426	17657	17813
16327	16624	16841	17073	17265	17427	17659	17814
16328	16627	16845	17074	17266	17428	17671	17815

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye							
17816	17926	18104	18266	18442	18559	18608	18655
17818	17929	18114	18270	18449	18560	18609	18656
17819	17937	18119	18271	18455	18561	18610	18657
17821	17945	18121	18278	18458	18562	18611	18658
17825	17958	18124	18279	18461	18563	18613	19191
17832	17962	18129	18280	18472	18564	18614	16477/16479
17840	17964	18130	18283	18478	18565	18615	16764/18625
17841	17967	18132	18286	18480	18568	18616	193S08002
17843	17969	18136	18289	18484	18569	18617	SID 82426150038
17845	17970	18142	18295	18486	18570	18618	SID 82426080021
17849	17977	18149	18299	18490	18571	18619	
17853	17993	18151	18301	18492	18573	18620	
17854	18001	18155	18306	18493	18574	18622	
17855	18002	18156	18318	18497	18575	18624	
17856	18007	18170	18322	18502	18577	18626	
17857	18010	18173	18332	18504	18578	18627	
17859	18015	18179	18352	18510	18579	18628	
17860	18027	18182	18362	18512	18580	18629	
17861	18042	18187	18364	18517	18581	18630	
17863	18047	18191	18365	18519	18583	18631	
17864	18049	18194	18366	18522	18584	18632	
17871	18056	18200	18373	18523	18585	18633	
17873	18059	18202	18376	18525	18586	18634	
17874	18060	18203	18377	18529	18587	18635	
17875	18063	18206	18387	18533	18588	18637	
17882	18067	18209	18389	18537	18590	18638	
17884	18073	18218	18395	18538	18591	18639	
17888	18076	18223	18397	18542	18592	18640	
17890	18080	18226	18404	18543	18595	18641	
17892	18081	18227	18410	18544	18596	18643	
17897	18086	18233	18413	18545	18597	18644	
17898	18087	18234	18414	18546	18598	18645	
17907	18089	18237	18420	18547	18599	18647	
17908	18093	18240	18422	18551	18600	18648	
17910	18094	18242	18425	18552	18601	18649	
17912	18095	18248	18426	18553	18602	18650	
17916	18097	18252	18430	18554	18604	18651	
17918	18099	18253	18435	18556	18605	18652	
17920	18100	18257	18436	18557	18606	18653	
17922	18101	18259	18440	18558	18607	18654	

Numéros de série des modèles Varicam, VH et VG					
1074	10147	10378	10550	10582	3101-1502
1092	10374	10443	10569	10587	

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A							
21000	21052	21099	21146	21189	21234	21281	21321
21001	21053	21100	21147	21190	21236	21282	21322
21002	21054	21101	21148	21191	21237	21283	21323
21004	21056	21102	21149	21192	21239	21284	21325
21005	21058	21103	21150	21193	21240	21285	21326
21007	21060	21104	21151	21194	21241	21286	21327
21010	21061	21105	21152	21195	21242	21287	21328
21011	21062	21106	21154	21196	21243	21288	21329
21012	21063	21108	21155	21197	21244	21289	21330
21013	21065	21110	21156	21198	21245	21290	21331
21016	21066	21111	21157	21199	21246	21291	21332
21017	21067	21112	21158	21200	21247	21292	21333
21018	21068	21114	21159	21202	21248	21293	21334
21019	21070	21115	21160	21203	21249	21294	21335
21020	21071	21117	21161	21204	21250	21295	21336
21021	21073	21119	21162	21205	21251	21296	21337
21023	21074	21120	21163	21207	21252	21297	21338
21024	21075	21121	21164	21208	21253	21298	21339
21025	21076	21122	21165	21209	21254	21299	21340
21026	21077	21123	21166	21210	21257	21300	21341
21027	21078	21125	21167	21211	21258	21301	21342
21029	21079	21126	21168	21212	21259	21302	21343
21030	21080	21127	21169	21213	21260	21303	21344
21031	21081	21128	21170	21214	21261	21304	21345
21032	21082	21129	21171	21215	21262	21305	21346
21033	21083	21130	21172	21217	21263	21306	21347
21035	21084	21131	21173	21218	21265	21307	21348
21039	21085	21132	21174	21219	21266	21308	21349
21040	21087	21134	21175	21220	21267	21309	21350
21041	21088	21135	21176	21221	21269	21310	21351
21042	21089	21136	21177	21222	21270	21311	21352
21043	21090	21137	21178	21223	21271	21312	21353
21044	21091	21138	21180	21224	21272	21313	21354
21045	21092	21139	21182	21225	21273	21314	21355
21046	21093	21140	21183	21226	21274	21315	21356
21047	21094	21141	21184	21227	21275	21316	21357
21048	21095	21142	21185	21229	21276	21317	21358
21049	21096	21143	21186	21230	21278	21318	21359
21050	21097	21144	21187	21231	21279	21319	21360
21051	21098	21145	21188	21233	21280	21320	21361

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A							
21362	21402	22034	22074	22117	22159	22203	22243
21363	21403	22035	22075	22118	22160	22204	22244
21364	21404	22036	22076	22119	22161	22205	22245
21365	21405	22037	22077	22120	22162	22206	22246
21366	21406	22038	22078	22121	22163	22207	22247
21367	21407	22039	22079	22122	22164	22208	22248
21368	21408	22040	22080	22123	22165	22209	22249
21369	21409	22041	22081	22124	22167	22210	22250
21370	21410	22042	22082	22125	22168	22211	22251
21371	21411	22043	22083	22126	22169	22212	22252
21372	21412	22044	22085	22127	22170	22213	22253
21373	21413	22045	22086	22128	22171	22214	22254
21374	22001	22046	22087	22129	22172	22215	22255
21375	22002	22047	22088	22130	22173	22216	22256
21376	22004	22048	22089	22131	22174	22217	22257
21377	22005	22049	22090	22132	22176	22218	22258
21378	22007	22050	22091	22133	22177	22219	22259
21379	22008	22051	22092	22134	22178	22220	22260
21380	22009	22052	22093	22135	22180	22221	22261
21381	22010	22053	22094	22136	22181	22222	22262
21382	22011	22054	22095	22137	22182	22223	22263
21383	22012	22055	22096	22138	22183	22224	22264
21384	22013	22056	22097	22139	22184	22225	22265
21385	22014	22057	22098	22140	22185	22226	22267
21386	22015	22058	22100	22141	22186	22227	22268
21387	22016	22059	22101	22143	22187	22228	22269
21388	22017	22060	22102	22144	22188	22229	22270
21389	22018	22061	22103	22145	22189	22230	22271
21390	22020	22062	22104	22147	22190	22231	22272
21391	22021	22063	22105	22148	22191	22232	22273
21392	22022	22064	22107	22149	22192	22233	22274
21393	22023	22065	22108	22150	22193	22234	22275
21394	22024	22066	22109	22151	22194	22235	22276
21395	22025	22067	22110	22152	22195	22236	22277
21396	22026	22068	22111	22153	22196	22237	22278
21397	22027	22069	22112	22154	22198	22238	22279
21398	22028	22070	22113	22155	22199	22239	22280
21399	22029	22071	22114	22156	22200	22240	22281
21400	22030	22072	22115	22157	22201	22241	22282
21401	22032	22073	22116	22158	22202	22242	22283

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A							
22284	22325	22366	22406	22448	22488	22530	22571
22285	22326	22367	22407	22449	22489	22531	22572
22286	22327	22368	22408	22450	22492	22532	22573
22287	22328	22369	22409	22451	22493	22533	22574
22288	22329	22370	22410	22452	22494	22534	22575
22289	22330	22371	22411	22453	22495	22535	22576
22290	22331	22372	22412	22454	22496	22536	22577
22291	22332	22373	22413	22455	22497	22537	22578
22292	22333	22374	22414	22456	22498	22538	22579
22293	22334	22375	22416	22457	22499	22539	22580
22294	22335	22376	22417	22458	22500	22540	22581
22295	22336	22377	22419	22459	22501	22541	22582
22296	22337	22378	22420	22460	22502	22542	22583
22297	22338	22379	22421	22461	22503	22543	22584
22298	22339	22380	22422	22462	22504	22544	22585
22299	22340	22381	22423	22463	22505	22545	22586
22300	22341	22382	22424	22464	22506	22546	22587
22301	22342	22383	22425	22465	22507	22548	22588
22303	22343	22384	22426	22466	22508	22549	22589
22304	22344	22385	22427	22467	22509	22550	22590
22305	22345	22386	22428	22468	22510	22551	22591
22306	22346	22387	22429	22469	22511	22552	22592
22307	22347	22388	22430	22470	22512	22553	22593
22308	22349	22389	22431	22471	22513	22554	22594
22309	22350	22390	22432	22472	22514	22555	22595
22310	22351	22391	22433	22473	22515	22556	22597
22311	22352	22392	22434	22474	22516	22557	22598
22312	22353	22393	22435	22475	22517	22558	22599
22313	22354	22394	22436	22476	22518	22559	22600
22314	22355	22395	22437	22477	22519	22560	22601
22315	22356	22396	22438	22478	22520	22561	22602
22316	22357	22397	22439	22479	22521	22562	22603
22317	22358	22398	22440	22480	22522	22563	22604
22318	22359	22399	22441	22481	22523	22564	22605
22319	22360	22400	22442	22482	22524	22565	22606
22320	22361	22401	22443	22483	22525	22566	22607
22321	22362	22402	22444	22484	22526	22567	22608
22322	22363	22403	22445	22485	22527	22568	22609
22323	22364	22404	22446	22486	22528	22569	24001
22324	22365	22405	22447	22487	22529	22570	24002

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A							
24003	24044	27006	27051	27092	27134	26002/25007	26049/25051
24004	24045	27007	27052	27093	27135	26003/25027	26050/25050
24005	24046	27008	27053	27094	27136	26004/25004	26051/25057
24006	24047	27009	27054	27095	28001	26005/25005	26052/25048
24007	24048	27010	27055	27096	28002	26007/25006	26054/25052
24008	24049	27011	27057	27097	28003	26008/25009	26055/25049
24010	24050	27012	27058	27098	28004	26009/25008	26056/25058
24011	24051	27013	27059	27099	28005	26010/25010	26057/25054
24012	24052	27014	27060	27100	28006	26011/25018	26058/25055
24013	24053	27015	27061	27101	28007	26012/25014	26059/25056
24014	24054	27016	27062	27102	28008	26013/25013	26060/25061
24015	24056	27017	27063	27103	28010	26014/25012	26061/25060
24016	24057	27018	27064	27104	28011	26015/25011	26062/25067
24017	24058	27019	27065	27105	28012	26016/25030	26063/25053
24018	24059	27020	27066	27106	29003	26017/25015	26064/25062
24019	24060	27021	27067	27107	104660HL6/138BH8	26018/25016	26065/25059
24020	24062	27022	27068	27108	105724HL9	26019/25021	26066/25065
24021	24063	27023	27069	27109	105996HL3	26020/25017	26067/25064
24022	24064	27024	27070	27110	106491HL4	26021/25019	26068/25066
24023	24065	27025	27071	27111	112685HL3/149BH5	26024/25025	26069/25063
24024	24066	27029	27072	27112	120BH6	26025/25024	26071/25069
24025	24067	27030	27073	27113	122779HL2/122778HL4	26026/25026	26072/25071
24026	24068	27031	27074	27114	128062HL7	26028/25022	26073/25070
24027	24069	27032	27075	27115	128536HL0	26029/25031	26074/25072
24028	24070	27033	27076	27116	131640HL5/T27G15014	26030/25028	26075/25074
24029	24071	27034	27077	27117	138343HL9	26031/25032	26076/25075
24030	24072	27035	27078	27118	141262HL6	26032/25034	26077/25078
24031	24073	27036	27079	27119	147243HL0	26033/25033	26078/25073
24032	24074	27037	27080	27120	151822HL4	26034/25036	26079/25077
24033	24075	27039	27081	27121	153537HL6/630W22852	26035/25044	26080/25079
24034	24076	27040	27082	27122	154066HL5	26036/25042	26081/25082
24035	25020	27041	27083	27124	154472HL5	26037/25037	26082/25084
24036	26046	27043	27084	27125	155785HL9	26038/25035	26083/25083
24037	26220	27044	27085	27126	156620HL7	26039/25041	26084/25081
24038	26224	27045	27086	27127	157120HL7	26040/25029	26085/25085
24039	26341	27046	27087	27129	159731HL9	26041/25039	26086/25089
24040	27001	27047	27088	27130	197BH4	26042/25038	26087/25091
24041	27002	27048	27089	27131	204BH8	26043/25040	26088/25088
24042	27003	27049	27090	27132	21236/28009	26044/25043	26089/25087
24043	27004	27050	27091	27133	22415/630W22731	26048/25046	26090/25102

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A					
26091/25086	26132/25131	26174/25171	26217/25220	26263/25264	26304/640V25301
26092/25094	26133/25123	26175/25173	26218/25218	26264/25266	26305/640V25304
26093/25108	26134/25139	26176/25172	26219/25221	26265/25258	26306/640V25305
26094/25090	26136/25137	26177/25178	26221/25222	26266/25259	26307/640V25306
26095/25190	26137/25140	26178/25179	26222/25223	26267/25260	26308/640V25312
26096/25099	26138/25133	26179/25176	26223/25224	26268/25261	26309/640V25308
26097/25101	26139/25146	26180/25188	26225/25225	26269/25267	26310/640V25311
26098/25098	26140/25145	26181/25181	26226/25226	26270/25268	26311/640V25309
26099/25105	26141/25147	26182/25183	26228/25229	26271/25273	26312/640V25307
26100/25104	26142/25135	26183/25182	26229/25228	26272/25271	26313/640V25315
26101/25097	26143/25148	26184/25185	26230/25230	26273/25269	26314/640V25313
26102/25106	26144/25141	26185/25186	26231/25236	26274/25274	26315/640V25314
26103/25100	26145/25144	26186/25158	26233/25237	26275/25270	26317/640V25316
26104/25103	26146/25143	26187/25184	26234/25238	26276/25272	26318/640V25317
26105/25095	26147/25149	26188/25187	26235/25232	26277/25277	26319/640V25318
26106/25107	26148/25150	26190/25192	26237/25227	26278/25275	26320/640V25319
26107/25093	26149/25115	26191/25189	26238/25233	26279/25278	26321/640V25320
26108/25109	26150/25152	26192/25193	26239/25244	26280/25279	26322/640V25321
26109/25111	26151/25154	26193/25194	26240/25235	26281/25276	26323/640V25325
26110/25096	26153/25153	26194/25196	26241/25234	26282/25280	26328/640V25327
26111/25112	26154/25157	26195/25195	26242/25239	26283/25281	26329/640V25328
26112/25110	26155/25151	26196/25197	26243/25242	26284/25282	26330/640V25329
26113/25113	26156/25142	26197/25199	26244/25241	26285/25283	26331/640V25330
26114/25080	26157/25156	26198/25200	26245/25243	26286/25284	26332/640V25331
26115/25114	26158/25159	26199/25203	26246/25240	26287/25285	26333/640V25332
26116/25019	26159/25160	26200/25198	26247/25248	26288/25286	26334/640V25333
26117/25116	26160/25118	26201/25202	26248/25245	26289/25295	26335/640V25334
26118/25122	26161/25163	26203/25205	26249/25253	26290/25288	26336/640V25335
26119/25125	26162/25162	26204/25206	26250/25246	26291/25287	26337/640V25336
26120/25120	26163/25165	26205/25207	26251/25254	26292/25291	26338/640V25337
26121/25121	26164/25167	26206/25210	26253/25250	26293/25290	26339/640V25339
26122/25129	26165/25161	26207/25211	26254/25249	26294/25292	26340/640V25345
26123/25126	26166/25164	26208/25209	26255/25252	26295/25293	26342/640V25341
26124/25130	26167/25166	26209/25214	26256/25255	26297/640V25296	26343/640V25338
26126/25128	26168/25170	26210/25212	26257/25256	26298/640V25297	26344/640V25340
26127/25127	26169/25175	26212/25215	26258/25263	26299/640V25298	26345/640V25343
26128/25134	26170/25168	26213/25217	26259/25247	26300/640V25299	26346/640V25348
26129/25132	26171/25169	26214/25216	26260/25145	26301/640V25300	26347/640V25346
26130/25136	26172/25177	26215/25180	26261/25265	26302/640V25302	26348/640V25342
26131/25138	26173/25174	26216/25219	26262/25262	26303/640V25303	26349/640V25344

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A					
26350/640V25347	630V22641	630V22683	630W22722	630W22763	630W22803
26351/640V25349	630V22642	630V22684	630W22723	630W22764	630W22804
26352/640V25352	630V22643	630V22685	630W22724	630W22765	630W22805
26353/640V25350	630V22644	630V22686	630W22725	630W22766	630W22806
26354/640V25351	630V22645	630V22687	630W22726	630W22767	630W22807
615V24077	630V22646	630V22688	630W22727	630W22768	630W22808
615W24078	630V22647	630V22689	630W22728	630W22769	630W22809
615W24079	630V22648	630V22690	630W22729	630W22770	630W22810
615W24080	630V22649	630V22691	630W22730	630W22771	630W22811
630V22610	630V22650	630V22692	630W22732	630W22772	630W22812
630V22611	630V22651	630V22693	630W22733	630W22773	630W22813
630V22612	630V22652	630V22694	630W22734	630W22774	630W22814
630V22613	630V22653	630V22695	630W22735	630W22775	630W22815
630V22614	630V22654	630V22696	630W22736	630W22776	630W22817
630V22615	630V22655	630V22697	630W22737	630W22777	630W22818
630V22616	630V22656	630V22698	630W22738	630W22778	630W22819
630V22617	630V22657	630V22699	630W22739	630W22779	630W22820
630V22618	630V22658	630V22700	630W22740	630W22780	630W22821
630V22619	630V22659	630V22701	630W22741	630W22781	630W22822
630V22620	630V22660	630V22702	630W22742	630W22782	630W22823
630V22621	630V22661	630V22703	630W22743	630W22783	630W22824
630V22622	630V22662	630V22704	630W22744	630W22784	630W22825
630V22623	630V22663	630V22705	630W22745	630W22785	630W22826
630V22624	630V22664	630V22706	630W22746	630W22786	630W22827
630V22625	630V22665	630V22707	630W22747	630W22787	630W22828
630V22626	630V22666	630V22708	630W22748	630W22788	630W22829
630V22627	630V22667	630V22709	630W22749	630W22789	630W22830
630V22628	630V22668	630V22710	630W22750	630W22790	630W22831
630V22629	630V22670	630V22711	630W22751	630W22791	630W22832
630V22630	630V22671	630V22712	630W22752	630W22792	630W22833
630V22631	630V22672	630V22713	630W22753	630W22793	630W22834
630V22632	630V22673	630V22714	630W22754	630W22794	630W22835
630V22633	630V22674	630V22715	630W22755	630W22795	630W22836
630V22634	630V22675	630V22716	630W22756	630W22796	630W22837
630V22635	630V22676	630V22717	630W22757	630W22797	630W22838
630V22636	630V22677	630V22718	630W22758	630W22798	630W22839
630V22637	630V22678	630V22719	630W22759	630W22799	630W22840
630V22638	630V22679	630V22722	630W22760	630W22800	630W22841
630V22639	630V22680	630W22720	630W22761	630W22801	630W22842
630V22640	630V22682	630W22721	630W22762	630W22802	630W22843

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A				
630W22844	630X22885	640X25477	CZTW29009	DDRX34040
630W22845	630X22886	670V21414	DDRW34001	DDRX34041
630W22846	630X22887	670V21415	DDRW34002	DDRX34042
630W22847	630X22888	670V21416	DDRW34003	DDRX34043
630W22848	630X22889	670V21417	DDRW34004	DDRX34044
630W22849	630X22890	670V21418	DDRW34005	DDRX34045
630W22850	630X22891	670V21419	DDRW34006	DDRX34046
630W22851	630X22892	670V21420	DDRW34007	DDRX34047
630W22853	630X22893	670V21421	DDRW34008	DDRX34049
630W22854	630X22894	670V21422	DDRW34009	DDRX34051
630W22855	630X22895	670V21423	DDRW34010	DDRX34052
630W22856	630X22896	670V21424	DDRW34011	DDRX34053
630W22857	630X22897	670V21425	DDRW34012	DDRX34054
630W22858	630X22898	670V21426	DDRW34013	DDRX34055
630W22859	630X22899	670W21427	DDRW34014	DDRX34056
630W22860	630X22900	670W21428	DDRW34015	DDRX34058
630W22861	630X22901	670W21429	DDRW34016	DESV28013
630W22862	630X22902	670W21430	DDRW34017	DESV28014
630W22863	630X22903	670W21431	DDRW34018	DESV28016
630W22864	630X22904	670W21432	DDRW34019	DESV28017
630W22865	630X22905	670W21433	DDRW34020	DESV28018
630W22866	630X22906	670W21434	DDRW34021	DESV28019
630W22867	630X22907	670W21435	DDRW34022	DESV28020
630X22868	630X22908	670W21436	DDRW34023	DESV28021
630X22869	630X22909	670W21437	DDRW34024	DESV28022
630X22870	630X22910	670W21438	DDRW34025	DESW28023
630X22871	630X22911	670W21439	DDRW34026	DESW28024
630X22872	630X22912	670W21440	DDRW34027	DESW28025
630X22873	630X22913	670W21441	DDRW34028	DESW28026
630X22874	630X22914	670W21442	DDRW34029	DESW28027
630X22875	630X22915	84775HL6	DDRW34030	DESW28028
630X22876	630X22916	85748HL2	DDRW34031	DESW28029
630X22877	630X22917	94165HL8	DDRW34032	DESW28030
630X22878	630X22919	AD7W38007	DDRW34033	DESX28031
630X22879	630X22920	AD7X38017	DDRW34034	DRGX56002
630X22880	630X22921	AP7W37001	DDRW34035	DRGX56012
630X22881	630X22922	CZTV29005	DDRX34036	NT24G1600020BH/192BH5
630X22882	630X22923	CZTV29006	DDRX34037	NT24G1600021
630X22883	630X22924	CZTW29007	DDRX34038	NT24G1600022/202BH2
630X22884	630X22925	CZTW29008	DDRX34039	NT24G1600023/206BH3

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A		
NT24G1700001BH/220BH4	ONMV26358/640V25356	ONMW26397/640W25395
NT24G1700002/227BH9	ONMV26359/640V25357	ONMW26398/640W25396
NT24G1700003/229BH5	ONMV26360/640V25358	ONMW26399/640W25397
NT24G1700004/260BH0	ONMV26361/640V25359	ONMW26400/640W25398
NT24G1700005	ONMV26362/640V25360	ONMW26401/640W25399
NT24G1700006/235BH2	ONMV26363/640V25361	ONMW26402/640W25400
NT24G1700007	ONMV26364/640V25362	ONMW26403/640W25401
NT24G1700008	ONMV26365/640V25363	ONMW26404/640W25402
NT24G1700009/243BH6	ONMV26366/640V25364	ONMW26405/640W25403
NT24G1700010	ONMV26367/640V25365	ONMW26406/640W25404
NT24G1700010BH	ONMV26368/640V25366	ONMW26407/640W25405
NT24G1800001	ONMV26369/640V25368	ONMW26408/640W25426
NT24G1800002	ONMV26370/640V25367	ONMW26409/640W25407
NT24G1800003/255BH0	ONMV26371/640V25369	ONMW26410/640W25408
NT24G1800004/256BH8	ONMV26372/640V25371	ONMW26411/640W25409
NT24G1800005/259BH2	ONMV26373/640V25370	ONMW26412/640W25410
NT24G1800006	ONMV26374/640V25372	ONMW26413/640W25411
NT24G1800007	ONMV26375/640V25373	ONMW26414/640W25412
NT26G1800001/162623HL3	ONMV26376/640V25374	ONMW26415/640W25414
NT26G1800002/163751HL1	ONMV26378/640V25377	ONMW26417/640W25388
NT26G1800003	ONMV26380/640W25406	ONMW26418/640W25413
NT26G1800005/T26S1800009/165743HL6	ONMW26348/640W25344	ONMW26419/640W25415
NT26G1800008/168501HL5	ONMW26349/640W25460	ONMW26420/640W25417
NT26G1800009/NT26G1800009BH	ONMW26379/640V25375	ONMW26421/640W25416
NT26G1800010/168989HL2	ONMW26381/640V25378	ONMW26422/640W25418
NT26G1800011/169348HL0	ONMW26382/640V25379	ONMW26423/640W25419
NT26G1800012/169618HL6	ONMW26383/640W25381	ONMW26424/640W25420
NT26G1800013/169689HL7	ONMW26384/640V25380	ONMW26425/640W25421
NT28G1800002/166680HL9	ONMW26385/640V25382	ONMW26426/640W25422
NT28G1800003/166867HL2	ONMW26386/640V25383	ONMW26427/640W25423
NT28G1800004	ONMW26387/640W25385	ONMW26428/640W25424
NT2GG1800001	ONMW26388/640W25384	ONMW26429/640W25425
NT2JG1800001/162732HL2	ONMW26389/640W25386	ONMW26430/640W25470
NT2JG1800007	ONMW26390/640W25468	ONMW26431
NT2JG1800008	ONMW26391/640W25390	ONMW26432/640W25427
NT2JG1800009/167614HL7	ONMW26392/640W25387	ONMW26433/640W25428
NT2JG1800010/NT2JG1800010BH	ONMW26393/640W25389	ONMW26434/640W25430
ONMV26355/640V25353	ONMW26394/640W25391	ONMW26435/640W25429
ONMV26356/640V25354	ONMW26395/640W25392	ONMW26436/640W25431
ONMV26357/640V25355	ONMW26396/640W25393	ONMW26437/640W25432

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A		
ONMW26438/640W25434	ONMX26480/640X25534	ONMX26520/640X25513
ONMW26439/640W25433	ONMX26481/640X25475	ONMX26521/640X25514
ONMW26440/640W25435	ONMX26482/640X25474	ONMX26522/640X25516
ONMW26441/640W25437	ONMX26483/640X25476	ONMX26523/640X25515
ONMW26442/640W25438	ONMX26484/640X25477	ONMX26524/640X25518
ONMW26443/640W25439	ONMX26485/640X25478	ONMX26525/640X25517
ONMW26444/640W25440	ONMX26486/640X25479	ONMX26526/640X25519
ONMW26445/640W25442	ONMX26487/640X25480	ONMX26527/640X25520
ONMW26446/640W25441	ONMX26488/640X25481	ONMX26528/640X25521
ONMW26447/640W25436	ONMX26489/640X25484	ONMX26529/640X25522
ONMW26448/640W25443	ONMX26490/640X25483	ONMX26530/640X25523
ONMW26449/640W25444	ONMX26491/640X25482	ONMX26531/640X25524
ONMW26451/640W25447	ONMX26492/640X25485	ONMX26532/640X25525
ONMW26452/640W25445	ONMX26493/640X25486	ONMX26533/640X25527
ONMW26453/640W25446	ONMX26494/640X25487	ONMX26534/640X25528
ONMW26454/640W25448	ONMX26495/640X25488	ONMX26535/640X25530
ONMW26455/640W25451	ONMX26496/640X25489	ONMX26536/640X25531
ONMW26456/640X25526	ONMX26497/640X25490	ONMX26538/640X25533
ONMW26457/640W25450	ONMX26498/640X25491	ONMX26539/640X25535
ONMW26458/640W25453	ONMX26499/640X25493	ONMX26540/640X25536
ONMW26459/640W25454	ONMX26500/640X25496	ONMX26541/640X25537
ONMW26460/640W25452	ONMX26501/640X25492	ONMX26542/640X25538
ONMW26461/640W25455	ONMX26502/640X25505	ONMX26543/640X25539
ONMW26462/640W25457	ONMX26503/640X25508	ONMX26544/640X25540
ONMW26463/640W25456	ONMX26504/640X25502	ONMX26545/640Y25553
ONMW26464/640W25459	ONMX26505/640X25500	ONMX26546
ONMW26465/640W25458	ONMX26506/640X25495	ONMY26475/640Y25556
ONMW26466/640W25343	ONMX26507/640X25497	PROV27123
ONMW26468/640W25462	ONMX26508/640X25503	PROV27137
ONMW26469/640W25463	ONMX26509/640X25504	PROV27138
ONMW26470/640W25466	ONMX26510/640X25494	PROV27139
ONMW26471/640W25465	ONMX26511/640X25506	PROV27140
ONMW26472/640W25467	ONMX26512/640X25499	PROV27141
ONMW26473/640W25469	ONMX26513/640X25498	PROV27142
ONMW26474/640W25464	ONMX26514/640X25501	PROV27143
ONMW26501/640X25492	ONMX26515/640X25529	PROV27145
ONMX26476/640X25507	ONMX26516/640X25512	PROV27146
ONMX26477/640X25471	ONMX26517/640X25510	PROV27147
ONMX26478/640X25472	ONMX26518/640X25509	PROV27148
ONMX26479/640X25473	ONMX26519/640X25511	PROV27149

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A		
PROV27150	PROW27191	PROX27232
PROV27151	PROW27192	PROX27233
PROV27152	PROW27193	T25G12006-R1/93649HL2
PROV27153	PROW27194	T26G15018/130763HL6
PROV27154	PROW27196	T26G15019/130992HL1
PROV27155	PROW27197	T26G1600026/143156HL8
PROV27156	PROW27198	T26G1600027/143935HL5
PROV27157	PROW27199	T26G1600028/144623HL6
PROW27158	PROW27200	T26G1600029/144952HL9
PROW27159	PROW27201	T26G1600030/144953HL7
PROW27160	PROW27202	T26G1600031/136767HL1/136768HL9
PROW27161	PROW27203	T26G1600032/145548HL4/145550HL0
PROW27162	PROW27204	T26G1600033/145547HL6/145549HL2
PROW27163	PROW27205	T26G1600034/136767HL1
PROW27164	PROW27206	T26G1600035/147228HL1/147229HL9
PROW27165	PROW27207	T26G16020/133975HL3
PROW27166	PROX27208	T26G16021/134287HL2
PROW27167	PROX27209	T26G16022/135526HL2
PROW27168	PROX27210/PROW27210	T26G16023/135745HL8
PROW27169	PROX27211	T26G16024/136251HL6/136252HL4
PROW27170	PROX27212	T26G16025
PROW27171	PROX27213	T26G1700036/148833HL7
PROW27172	PROX27214	T26G1700037/152214HL3
PROW27173	PROX27215	T26G1700038/152744HL9
PROW27174	PROX27216	T26G1700039/153170HL6/153169HL8
PROW27175	PROX27217	T26G1700040/155213HL2
PROW27176	PROX27218	T26G1700041/156108HL3
PROW27177	PROX27219	T26G1700042/156506HL8
PROW27178	PROX27220	T26G1700043/157426HL8
PROW27179	PROX27221	T26G1700044/157506HL7
PROW27180	PROX27222	T26G1800001/159471HL2
PROW27181	PROX27223	T26G1800002/160222HL6
PROW27182	PROX27224	T26G1800003/160225HL9
PROW27183	PROX27225	T27G15002/122818HL8
PROW27184	PROX27226	T27G15003/124423HL5
PROW27185	PROX27227	T27G15004/126534HL7
PROW27186	PROX27228	T27G15005/126820HL0
PROW27187	PROX27229	T27G15006/GLX-TAN-03716
PROW27189	PROX27230	T27G15008/128542HL8
PROW27190	PROX27231	T27G15011/130994HL7

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A	
T27G15012/131277HL6	T28G1700019/154696HL9/154695HL1
T27G15013/131436HL8	T28G1700020/154495HL6/154496HL4
T27G15014/131640HL5	T28G1700021
T27G15015/132748HL5	T28G1700022
T27G1600026/140419HL3/140420HL1	T28G1800002/159885HL3/159886HL1
T27G1600027/140528HL1	T28G1800003/160875HL1
T27G1600028/146062HL5	T28G1800007/166055HL4
T27G1600029/146703HL4	T28G1800008/166378HL0
T27G16016/133646HL0	T28G1800023/159111HL4
T27G16017/133897HL9	T2AG12003/79574HL0
T27G16018/134286HL4	T2AG12004/22044/85863HL2/94BH3
T27G16019/134674HL1	T2AG12005/93BH5/85748HL2
T27G16020/134675HL8	T2AG12006/86884HL4
T27G16021/136626HL9	T2AG12007/100BH8/87514HL6
T27G16022/137922HL1	T2AG12008/87697HL9
T27G16023/139062HL4	T2AG12009/88227HL4
T27G1700030/147506HL0	T2AG12010/T2AG12014/103BH2
T27G1700031/147750HL4	T2AG12011/89154HL9
T27G1700032/148489HL8	T2AG12012/89666HL2
T27G1700033/150126HL1	T2AG12013/90088HL6
T27G1700034/150126HL1	T2AG12014/103BH2
T27G1700035/151334HL0	T2AG12015/118BH0
T27G1700037/154066HL5	T2AG13016/93885HL2
T28G15001/130352HL8/130351HL0	T2AG13017/93885HL2
T28G15002/131275HL0	T2AG13018/94292HL0
T28G15002N1/131275HL0/131276HL8	T2AG13019/124BH8/94533HL7
T28G1600008/139760HL3	T2AG13020/96237HL3
T28G1600010/143383HL8/143384HL6	T2AG13021/129BH7/95394HL3
T28G1600011	T2AG13023/132BH1
T28G16003/138850HL3	T2AG13024/134BH7
T28G16004/135347HL3	T2AG13025/100091HL8/135BH4
T28G16005/135524HL7/135525HL4	T2AG13026/136BH2/103942HL9
T28G16006/0	T2AG13027/104213HL4
T28G16007	T2AG13029/141BH2
T28G1700013/149738HL7/149739HL5	T2AG13031/106485HL6
T28G1700014/150327HL5/150328HL3	T2AG13032/107349HL3
T28G1700015/151047HL8/151048HL6	T2AG14033/108281HL7
T28G1700016/152499HL0/152500HL5	T2AG14034/109150HL3
T28G1700017/154437HL8/154438HL6	T2AG14035/148BH7
T28G1700018/154442HL8/154448HL5	T2AG14036/112879HL2/151BH1

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A	
T2AG14037/112809HL9	T2BG1700038/150128HL7
T2AG14038/0	T2BG1700039/151143HL5
T2AG14039/115651HL2	T2BG1700040/150067HL7
T2AG14040/119081HL8	T2BG1700041/153537HL6
T2AG15041	T2BG1700042/155272HL8
T2BG11001/79573HL2	T2BG1700043/155484HL9
T2BG12002/319938HM7/92302HL9	T2BG1700044
T2BG12003/92532HL1	T2BG1700045/155928HL5
T2BG13004/138BH8/104660HL6	T2BG1700046/DDRW34029
T2BG14005/149BH5/112685HL3	T2BG1700047/156900HL3
T2BG1600008/194BH1	T2BG1700048/157050HL6
T2BG1600010/141262HL6	T2BG1700049/158144HL6
T2BG1600011/197BH4	T2BG1700050/246BH9
T2BG1600012/198BH2	T2BG1700051/158839HL1/247BH7
T2BG1600013/141857HL3/199BH0	T2BG1700052/158907HL6
T2BG1600014/142225HL2	T2BG1800001/159887HL9
T2BG1600015/201BH4	T2BG1800002/160749HL8
T2BG1600016/203BH0	T2BG1800003/23214
T2BG1600017/204BH8/142923HL2	T2BG1800005/253BH5/162110HL1
T2BG1600018/144093HL2	T2BG1800006/165346HL8
T2BG1600019/144873HL7	T2BG1800007
T2BG1600020/145513HL8	T2BG1800008/261BH8/169265HL6
T2BG1600021/208BH9	T2CG11001/84BH4/TS24S11001
T2BG1600022/146064HL1	T2CG11002
T2BG1600023/210BH5	T2CG12003/116BH4/119BH8
T2BG1600024/146363HL7/211BH3	T2CG12004/120BH6/117BH2
T2BG1600025/146380HL1	T2CG13005/125BH5
T2BG1600026/146941HL0	T2CG13006/127BH1
T2BG1600027/147230HL7	T2CG14007/152BH9/153BH7
T2BG1600028/147243HL0/215BH4	T2CG15008/161BH0
T2BG1600029/147600HL1	T2CG15009/163BH6
T2BG1600030/147951HL8	T2CG15010/166BH9
T2BG1600031/148143HL1	T2CG15012/170BH1
T2BG1600032/148379HL1	T2CG15013/176BH8
T2BG1600033/148956HL6	T2CG15014/177BH6
T2BG1600034/149490HL5	T2CG15015/100035454149
T2BG16006/135185HL7	T2CG16016/182BH6
T2BG16007/191BH7	T2CG16017/185BH9
T2BG1700036/148957HL4	T2CG16018/187BH5
T2BG1700037/150067HL7/224BH6	T2CG16019/232BH9/NT24G1700005

Annexe A – Numéros de série concernés, CESSEZ D’UTILISER votre système :

Numéros de série des modèles 600 Series Rotor A
T2DG13001/133BH9
T2DG13002/140BH4/105724HL9
T2DG13003/144BH6/106491HL4
T2EG15001/125620HL5/125621HL3
T2EG1600001/139845HL2
T2EG1600002/0
T2EG1700003/153301HL7
T2EG1700003/T2EG1700004/153301HL7
T2EG1700005/153925HL3
T2GG1700002/150684HL9
T2HG1700001/156620HL7
T2HG1700002/157120HL7
T2HG1700003/158624HL7
T2HG1800001
T2HG1800002
T2HG1800003/160700HL1/160701HL9
T2HG1800004/159731HL9
T2JG1800001

Annexe B – Numéros de série concernés, continuez à utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye							
15006	16091	16208	16299	16409	16507	16644	16725
15007	16094	16209	16302	16412	16521	16645	16729
15013	16099	16211	16303	16413	16528	16646	16734
16001	16107	16212	16304	16414	16541	16648	16736
16004	16109	16213	16305	16415	16546	16652	16738
16005	16114	16215	16309	16418	16549	16654	16739
16006	16115	16216	16310	16421	16553	16656	16750
16007	16123	16220	16312	16424	16556	16657	16751
16009	16127	16222	16313	16425	16557	16658	16753
16015	16130	16223	16315	16426	16558	16659	16754
16019	16132	16224	16318	16428	16559	16660	16757
16021	16134	16226	16319	16433	16560	16661	16761
16022	16135	16227	16323	16434	16564	16662	16766
16026	16137	16228	16324	16436	16570	16663	16768
16027	16141	16232	16329	16437	16576	16664	16769
16028	16143	16234	16331	16442	16578	16665	16770
16030	16151	16246	16333	16446	16579	16668	16771
16031	16153	16250	16335	16451	16583	16670	16775
16033	16154	16251	16336	16455	16590	16673	16776
16037	16155	16252	16338	16456	16592	16676	16778
16038	16159	16254	16341	16457	16595	16677	16779
16039	16163	16256	16347	16460	16597	16680	16780
16043	16164	16258	16348	16461	16598	16683	16783
16044	16166	16259	16350	16465	16599	16692	16790
16045	16168	16262	16355	16466	16602	16694	16793
16048	16169	16263	16357	16470	16605	16695	16794
16049	16170	16264	16360	16478	16607	16696	16800
16050	16171	16265	16370	16481	16608	16699	16804
16051	16172	16267	16372	16483	16613	16702	16805
16052	16175	16271	16373	16488	16615	16703	16806
16054	16177	16273	16374	16489	16618	16705	16808
16059	16178	16277	16376	16490	16620	16706	16812
16060	16182	16280	16382	16491	16623	16707	16813
16063	16191	16282	16383	16493	16626	16709	16816
16064	16198	16285	16386	16495	16628	16712	16817
16070	16199	16287	16390	16496	16633	16714	16818
16073	16200	16288	16399	16497	16635	16715	16819
16082	16201	16292	16401	16499	16636	16716	16821
16083	16205	16294	16404	16500	16637	16720	16823
16084	16206	16296	16408	16501	16639	16724	16824

Annexe B – Numéros de série concernés, continuez à utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye							
16828	16946	17037	17131	17220	17314	17398	17483
16830	16949	17038	17133	17222	17315	17400	17484
16835	16950	17040	17134	17223	17318	17401	17485
16846	16953	17045	17135	17224	17320	17403	17486
16848	16955	17048	17137	17229	17321	17405	17487
16849	16956	17049	17141	17230	17322	17406	17488
16853	16958	17052	17144	17231	17323	17410	17489
16856	16961	17053	17146	17235	17325	17412	17491
16858	16962	17054	17149	17236	17326	17413	17497
16860	16963	17055	17150	17237	17330	17416	17498
16861	16964	17057	17155	17240	17331	17418	17500
16863	16967	17058	17156	17241	17332	17420	17501
16864	16969	17059	17160	17242	17334	17424	17502
16866	16970	17061	17162	17246	17335	17429	17504
16869	16972	17062	17163	17248	17342	17431	17505
16870	16975	17067	17165	17249	17346	17433	17506
16871	16976	17068	17166	17253	17348	17436	17508
16877	16977	17075	17167	17256	17349	17438	17510
16882	16979	17076	17169	17258	17356	17439	17512
16883	16980	17078	17174	17261	17357	17441	17516
16887	16981	17080	17175	17262	17358	17442	17517
16888	16984	17082	17177	17263	17360	17443	17519
16891	16987	17083	17179	17264	17364	17444	17524
16892	16988	17086	17182	17269	17365	17446	17527
16897	16991	17090	17184	17271	17366	17447	17531
16900	16993	17093	17186	17274	17367	17448	17532
16912	17001	17096	17187	17283	17368	17451	17541
16916	17002	17098	17188	17286	17371	17452	17546
16920	17005	17100	17189	17291	17373	17454	17548
16921	17006	17101	17190	17292	17379	17456	17551
16923	17012	17103	17191	17294	17380	17457	17552
16925	17015	17104	17195	17297	17381	17465	17553
16927	17017	17105	17196	17300	17384	17466	17554
16929	17019	17111	17201	17301	17386	17468	17555
16931	17023	17115	17203	17302	17388	17469	17556
16935	17026	17117	17204	17303	17389	17470	17558
16938	17027	17118	17206	17305	17391	17471	17562
16940	17031	17119	17207	17310	17392	17472	17563
16942	17033	17123	17211	17311	17394	17478	17564
16943	17034	17124	17218	17312	17397	17481	17565

Annexe B – Numéros de série concernés, continuez à utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye							
17567	17676	17771	17851	17941	18018	18105	18169
17570	17677	17772	17858	17942	18019	18106	18171
17571	17679	17774	17862	17944	18024	18107	18172
17572	17680	17775	17866	17947	18025	18109	18174
17573	17683	17776	17868	17948	18026	18110	18176
17575	17684	17777	17870	17950	18028	18111	18177
17577	17687	17778	17872	17951	18029	18112	18178
17579	17692	17779	17876	17953	18030	18113	18180
17580	17693	17780	17877	17954	18031	18115	18181
17581	17698	17781	17878	17956	18033	18116	18183
17584	17699	17782	17879	17957	18034	18117	18184
17592	17702	17784	17880	17960	18036	18120	18188
17593	17703	17785	17883	17965	18037	18123	18190
17594	17704	17786	17886	17966	18039	18125	18192
17598	17705	17787	17887	17968	18046	18126	18193
17603	17707	17788	17889	17971	18048	18127	18197
17608	17708	17797	17891	17972	18051	18128	18198
17613	17712	17798	17893	17973	18052	18131	18201
17615	17714	17799	17894	17974	18054	18135	18204
17618	17715	17800	17895	17975	18055	18137	18205
17622	17718	17801	17896	17978	18057	18138	18207
17627	17721	17802	17899	17980	18064	18139	18208
17628	17731	17803	17900	17981	18065	18141	18210
17632	17739	17804	17901	17983	18066	18143	18211
17634	17740	17806	17902	17984	18068	18144	18212
17637	17744	17809	17903	17985	18070	18145	18213
17638	17746	17811	17905	17987	18071	18146	18216
17642	17747	17812	17906	17988	18074	18147	18217
17643	17748	17823	17909	17991	18075	18148	18219
17650	17753	17824	17911	17992	18078	18150	18220
17653	17756	17826	17913	17994	18082	18152	18221
17654	17758	17829	17914	17995	18083	18153	18222
17655	17759	17831	17917	17996	18085	18157	18224
17656	17761	17833	17924	17997	18088	18158	18225
17660	17762	17834	17925	17998	18090	18159	18228
17664	17763	17836	17934	17999	18091	18160	18229
17667	17766	17838	17936	18000	18092	18163	18230
17668	17768	17839	17938	18006	18096	18164	18231
17674	17769	17842	17939	18014	18098	18165	18232
17675	17770	17846	17940	18016	18103	18167	18235

Annexe B – Numéros de série concernés, continuez à utiliser votre système :

Numéros de série des modèles Infinia et Infinia Hawkeye				
18236	18308	18361	18429	18499
18238	18309	18368	18431	18500
18243	18312	18369	18432	18501
18244	18314	18370	18434	18503
18245	18315	18371	18437	18505
18246	18316	18372	18438	18506
18247	18317	18374	18443	18507
18250	18319	18378	18444	18508
18251	18321	18379	18445	18509
18254	18323	18380	18446	18511
18256	18324	18381	18450	18513
18258	18325	18383	18451	18514
18260	18326	18384	18452	18515
18261	18327	18385	18453	18516
18262	18328	18386	18454	18518
18263	18329	18390	18456	18520
18264	18330	18391	18459	18526
18267	18331	18392	18460	18527
18268	18334	18393	18462	18528
18269	18335	18394	18464	18531
18272	18336	18396	18465	18532
18273	18337	18398	18466	18534
18275	18338	18399	18467	18535
18281	18339	18400	18468	18536
18282	18340	18401	18470	18539
18284	18343	18403	18471	18540
18285	18345	18405	18473	18541
18288	18346	18406	18474	16831/18626
18290	18347	18407	18475	
18291	18348	18408	18477	
18292	18349	18409	18479	
18293	18350	18411	18481	
18294	18351	18412	18482	
18296	18353	18417	18485	
18297	18354	18418	18487	
18298	18356	18419	18488	
18300	18357	18421	18489	
18304	18358	18423	18495	
18305	18359	18424	18496	
18307	18360	18427	18498	

Numéros de série des modèles Varicam et VG				
1003	10539	10553	10571	10599
10332	10543	10561	10579	10602